

Fiche technique: 7569.AR.FX.54.61

EDIZIOdue colore

Contact à poussoir Non lumineux



couleur:

 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:

 F

 FMI

 FX.39

 FX.54

Feller-NR: 7569.AR.FX.54.61

E-NR: 760 112 000

EAN: 7611386839639

Contact à poussoir - Non lumineux - 16 A, 230 V AC -
 Avec bornes enfichables - Fermeture-ouverture - 2 L -
 Illuminable avec LED et bouton-poussoir avec lentille -
 Hauteur 59 mm - blanc - IP20

| | |
|---|--------------------------------------|
| tension nominale: | 230 V |
| mode de montage: | apparent |
| assemblage: | élément de base avec boîtier complet |
| version: | contact à poussoir simple |
| sans halogène: | Oui |
| courant assigné: | 16 A |
| qualité du matériau: | matière thermoplastique |
| approprié pour indice de protection (I | IP20 |
| matériau: | matière synthétique |
| type de fixation: | fixation à vis |
| nombre de boutons à bascule: | 1 |
| avec éclairage: | Non |

Accessoires:



Name / Kategorie

Set de recouvrement - Pour interrupteurs à
 poussoir et contacts à poussoir non lumineux -
 Avec 1 bouton-poussoir - Sans cadre de recou...

Feller-Nr / E-NR

920-7560.F.61
 378 431 000



Capot avec plaque de base pour appareils FX -
 Pour 1 appareil - FX.54 - blanc

985.FX.54.61
 283 901 000

Fiche technique: 7569.AR.FX.54.61


Capot pour appareils FX - FX.54 - blanc

901.FX.54.61

283 905 000

Décomposition:

Name / Kategorie

 Plaque de base - Avec cadre synthétique -
 Pour 1 appareil - FX.54

Feller-Nr / E-NR

912.FX.54

283 915 000


 Contact à poussoir - Non lumineux -
 Fermeture-ouverture - 2 L - BSE - incolore

7569.AR.BSE

354 555 000


 Set de recouvrement - Pour interrupteurs à
 poussoir et contacts à poussoir non lumineux -
 Avec 1 bouton-poussoir - Sans cadre de recou...

920-7560.F.61

378 431 000



Capot pour appareils FX - FX.54 - blanc

901.FX.54.61

283 905 000