

Fiche technique: 7569.AR.FX.54.61

EDIZIOdue colore

Contact à poussoir Non lumineux

	_

couleur:		
crema	coffee	noir
blanc	gris clair	gris foncé
Assortiment:	□ FMI	FX.39
FX.54		

Feller-NR: 7569.AR.FX.54.61 **E-NR:** 760 112 000

EAN: 7611386839639

Contact à poussoir - Non lumineux - 16 A, 230 V AC - Avec bornes enfichables - Fermeture-ouverture - 2 L - Illuminable avec LED et bouton-poussoir avec lentille - Hauteur 59 mm - blanc - IP20

tension nominale: 230 V mode de montage: apparent assemblage: élément de base avec boîtier complet version: contact à poussoir simple sans halogène: Oui 16 A courant assigné: qualité du matériau: matière thermoplastique approprié pour indice de protection (I IP20 matière synthétique matériau: type de fixation: fixation à vis nombre de boutons à bascule: 1 avec éclairage: Non résistance aux chocs:

Accessoires:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

Set de recouvrement - Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir non lumineux - Avec 1 bouton-poussoir - Sans cadre de recou...

920-7560.F.61 378 431 000



Capot avec plaque de base pour appareils FX - 985.FX.54.61 Pour 1 appareil - FX.54 - blanc 283 901 000



Fiche technique: 7569.AR.FX.54.61

1	-	
III P		3
		-11
		-1

Capot pour appareils FX - FX.54 - blanc

901.FX.54.61 283 905 000

Décomposition:

Name / Kategorie

Plaque de base - Avec cadre synthétique -Pour 1 appareil - FX.54

Feller-Nr / E-NR

912.FX.54 283 915 000



Contact à poussoir - Non lumineux -

7569.AR.BSE Fermeture-ouverture - 2 L - BSE - incolore 354 555 000

Capot pour appareils FX - FX.54 - blanc

901.FX.54.61 283 905 000



Set de recouvrement - Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir non lumineux -Avec 1 bouton-poussoir - Sans cadre de recou...

920-7560.F.61 378 431 000