

STANDARDdue

Drucktaster Unbeleuchtet


Farbe:
 schwarz

 weiss

Bauart:
 Q

 QMI

 QX.54

Feller-NR: 7569.AR.QX.54.60

E-NR: 554 041 150

EAN: 7613175282749

Drucktaster - Unbeleuchtet - 16 A, 230 V AC - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Schliesser-Öffner - 2 L - Beleuchtbar mit LED und Leucht-Druckknopf - Anbauhöhe 58 mm - QX.54 - schwarz - IP20 - 76 x 76 mm

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Nennspannung: | 230 V |
| Montageart: | Aufputz |
| Zusammenstellung: | Basiselement mit Komplettgehäuse |
| Ausführung: | Einzeltaster |
| Halogenfrei: | Ja |
| Bemessungsstrom: | 16 A |
| Werkstoffgüte: | Duroplast |
| Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 |
| Werkstoff: | Kunststoff |
| Befestigungsart: | Schraubbefestigung |
| Anzahl der Betätigungsrippen: | 1 |
| Mit Beleuchtung: | Ja |
| Schlagfestigkeit: | - |

Zubehör:


| Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|---|--------------------|
| STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Druckschalter und Drucktaster beleuchtet - Mit 1 Druckknopf - Mit Frontlinse - Ohne Abdeck... | 920-7560.Q.A.FL.60 |
| Druckschalter und Drucktaster beleuchtet - Mit 1 Druckknopf - Mit Frontlinse - Ohne Abdeck... | 388 375 150 |

Datenblatt: 7569.AR.QX.54.60**Zerlegung:****Name / Kategorie** **Feller-Nr / E-NR**

Befestigungsbügel - Mit
Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -
FX.54

912.FX.54

283 915 000



Drucktaster - Unbeleuchtet - Schliesser-Öffner
- 2 L - BSE - farbneutral

7569.AR.BSE

354 555 000



Kappe für QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit
Bohrung STANDARDdue 50 mm - Ohne
Kunststoff-Grundrahmen (separat bestellen) -
schwarz

901.QX.54.60

283 011 150