

Scheda dati: 7569.FX.54.60

EDIZIOdue colore

Interruttore Non illuminato



colore:

- | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> nero |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

Esecuzione:

- | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.39 |
| <input type="checkbox"/> FX.54 | | |

Feller-NR: 7569.FX.54.60

E-NR: 302 634 950

EAN: 7611386820071

Interruttore - Non illuminato - 16 A, 230 V AC - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 200 W - Spento/invertitore - 3/2 L - Illuminabili con LED e pulsante luminoso con lente - Altezza 59 mm - nero - IP20 - 74 x 74 mm

| | |
|---|--|
| tensione nominale: | 230 V |
| modo di montaggio: | apparente |
| composizione: | elemento base con alloggiamento completo |
| tipo di comando: | bascula/tasto |
| senza alogeni: | Sì |
| tipo di collegamento: | morsetto a innesto |
| illuminazione: | no |
| protezione della superficie: | non trattato |
| corrente nominale: | 16 A |
| qualità del materiale: | materiale termoplastico |
| adatto per grado di protezione (IP): | IP20 |
| materiale: | materiale sintetico |
| tipo di fissaggio: | fissaggio a vite |
| tipo di circuito: | interruttore bipolare |
| numero di bascule di azionamento: | 1 |
| interruttore a tasto: | Sì |
| resistenza agli urti: | - |

Accessorio:



Name / Kategorie

Set di copertura - Per interruttore e pulsante non illuminato - Con 1 bottone - Senza telaio di copertura - F - nero

Feller-Nr / E-NR

920-7560.F.60
378 431 950

Scheda dati: 7569.FX.54.60


Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi 985.FX.54.60
 FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - nero 283 901 950



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - nero 901.FX.54.60
 283 905 950

Scomposizione:


| Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|--|--------------------------|
| Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54 | 912.FX.54 283 915 000 |



Interruttore - Non illuminato - Spento/invertitore 7569.BSE
 - 3/2 L - BSE - incolore 326 325 000



Set di copertura - Per interruttore e pulsante non illuminato - Con 1 bottone - Senza telaio di copertura - F - nero 920-7560.F.60
 378 431 950



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - nero 901.FX.54.60
 283 905 950