

EDIZIOdue colore

Interrupteur à poussoir Lumineux Avec lentille frontale



couleur:

- crema
- coffee
- noir
- blanc
- gris clair
- gris foncé

Assortiment:

- F
- FMI
- FX.39
- FX.54

Feller-NR: 7569.KS.F.L.35.34

E-NR: 228 418 010

EAN: 7613175185590

Interrupteur à poussoir - Lumineux - Avec lentille frontale - 16 A, 230 V AC - Avec bornes enfichables - Charge LED max: 200 W - Inverseur - 3/2 L - Avec LED jaune 1,0 mA - Éclairage d'orientation ou de contrôle - Profondeur 27 mm - F - crema - IP20 - 60 x 60 mm

tension nominale:	230 V
mode de montage:	encastré
assemblage:	ensemble de base avec plaque de recouvrement centrale
type de commande:	bascule/touche
sans halogène:	Oui
mode de raccordement:	borne à fiches
éclairage:	oui
protection superficielle:	non-traité
courant assigné:	16 A
qualité du matériau:	matière thermoplastique
approprié pour indice de protection (IP):	IP20
matériau:	matière synthétique
type de fixation:	fixation à vis
type de couplage:	interrupteur va et vient
nombre de boutons à bascule:	1
touche à effleurement:	Non
résistance aux chocs:	-

Accessoires:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Set de recouvrement - Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir lumineux - Avec 1 bouton-poussoir - Avec lentille frontale ...

920-7560.F.FL.35
378 411 010

Fiche technique: 7569.KS.F.L.35.34

	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V blanc, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V jaune, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V rouge, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V bleu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V vert, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000
	Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Sans LED	630.BZ 209 878 000
	Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED blanc 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.10 209 980 000
	Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED jaune 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.30 209 982 000
	Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED rouge 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.40 209 983 000
	Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED bleu 1,0 mA	640.BZ.230V.LED.70 209 987 000

Fiche technique: 7569.KS.F.L.35.34


Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED vert 1,0 mA 640.BZ.230V.LED.80
209 985 000



Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230V.LED.10
209 950 900



Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230V.LED.30
209 952 900



Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230V.LED.40
209 953 900



Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230V.LED.70
209 957 900



Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230V.LED.80
209 955 900



Éclairage LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir - LED 12-48 V rouge - rouge 688.12-48V.LED.40
209 933 000



Éclairage LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir - LED 12-48 V vert - vert 688.12-48V.LED.80
209 935 000

Décomposition:

Name / Kategorie

Interrupteur à poussoir - Lumineux - Inverseur - 3/2 L - Avec LED jaune 1,0 mA - Éclairage d'orientation ou de contrôle - BSE -...

Feller-Nr / E-NR

7569.KS.BSE.34
328 435 002

Fiche technique: 7569.KS.F.L.35.34



Set de recouvrement - Pour interrupteurs à 920-7560.F.FL.35
poussoir et contacts à poussoir lumineux - Avec 378 411 010
1 bouton-poussoir - Avec lentille frontale ...