

## EDIZI Due colore

### Interruttore Illuminato Con lente laterale


**colore:**
 bianco

**Esecuzione:**
 F

 FMI

 FX.39

 FX.54

**Feller-NR:** 7569.LS.F.61.44

**E-NR:** 227 438 003

**EAN:** 7613175188416

Interruttore - Illuminato - Con lente laterale - 16 A, 230 V AC - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 200 W - Spento/invertitore - 3/2 L - Con LED rosso 1,0 mA - Illuminazione d'orientamento - Profondità 27 mm - F - bianco - IP20 - 60 x 60 mm

**tensione nominale:** 230 V

**modo di montaggio:** incastrato

**composizione elementi:** base con piastra di copertura centrale

**tipo di comando:** bascula/tasto

**senza alogenri:** Sì

**tipo di collegamento:** morsetto a innesto

**illuminazione:** sì

**protezione della superficie:** non trattato

**corrente nominale:** 16 A

**qualità del materiale:** materiale termoplastico

**adatto per grado di protezione (IP):** IP20

**materiale:** materiale sintetico

**tipo di fissaggio:** fissaggio a vite

**tipo di circuito:** deviatore

**numero di bascule di azionamento:** 1

**interruttore a tasto:** No

**resistenza agli urti:** -

**Accessorio:**
**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**


- Set di copertura - Per interruttore e pulsante illuminato - Con 1 bottone - Con lente laterale 920-7560.F.SL.61
- Senza telaio di copertura - F - ... 378 412 000

**Scheda dati: 7569.LS.F.61.44**

 Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco, 1,0 mA 688.230V.LED.10  
209 950 000

 Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo, 1,0 mA 688.230V.LED.30  
209 952 000

 Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso, 1,0 mA 688.230V.LED.40  
209 953 000

 Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu, 1,0 mA 688.230V.LED.70  
209 957 000

 Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde, 1,0 mA 688.230V.LED.80  
209 955 000

 Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Senza LED 630.BZ  
209 878 000

 Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED bianco 1,0 mA 640.BZ.230V.LED.10  
209 980 000

 Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED giallo 1,0 mA 640.BZ.230V.LED.30  
209 982 000

 Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED rosso 1,0 mA 640.BZ.230V.LED.40  
209 983 000

 Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante - Con LED blu 1,0 mA 640.BZ.230V.LED.70  
209 987 000

**Scheda dati: 7569.LS.F.61.44**


Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante 640.BZ.230V.LED.80  
 - Con LED verde 1,0 mA 209 985 000



Illuminazione LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - 688.12-48V.LED.40  
 Per interruttori e pulsanti - LED 12-48 V rosso - 209 933 000  
 rosso



Illuminazione LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - 688.12-48V.LED.80  
 Per interruttori e pulsanti - LED 12-48 V verde - 209 935 000  
 verde



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.10  
 Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 950 900  
 e prese - LED 230 V bianco (Set à 10), ...



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.30  
 Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 952 900  
 e prese - LED 230 V giallo (Set à 10), ...



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.40  
 Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 953 900  
 e prese - LED 230 V rosso (Set à 10), ...



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.70  
 Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 957 900  
 e prese - LED 230 V blu (Set à 10), 1, ...



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.80  
 Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 955 900  
 e prese - LED 230 V verde (Set à 10), ...

**Scomposizione:**


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Interruttore - Illuminato - Spento/invertitore - 3/2 L - Con LED rosso 1,0 mA - Illuminazione d'orientamento - BSE - incolore	7569.LS.BSE.44 327 435 003

**Scheda dati: 7569.LS.F.61.44**

Set di copertura - Per interruttore e pulsante  
illuminato - Con 1 bottone - Con lente laterale  
- Senza telaio di copertura - F - ...

920-7560.F.SL.61

378 412 000