

**EDIZIO**due colore

## Interrupteur à poussoir Lumineux Avec lentille latérale

**couleur:**☐ blanc**Assortiment:**☐ F☐ FMI☐ FX.39☐ FX.54**Feller-NR:** 7569.LS.FX.39.61.44**E-NR:** 302 726 003**EAN:** 7613175186887

Interrupteur à poussoir - Lumineux - Avec lentille latérale - 16 A, 230 V AC - Avec bornes enfichables - Charge LED max: 200 W - Inverseur - 3/2 L - Avec LED rouge 1,0 mA - Éclairage d'orientation - Hauteur 44 mm - FX.39 - blanc - IP20 - 74 x 74 mm

**tension nominale:** 230 V**mode de montage:** apparent**assemblage:** élément de base avec boîtier complet**type de commande:** bascule/touche**sans halogène:** Oui**mode de raccordement:** borne à fiches**éclairage:** oui**protection superficielle:** non-traité**courant assigné:** 16 A**qualité du matériau:** matière thermoplastique**approprié pour indice de protection (IP):** IP20**matériau:** matière synthétique**type de fixation:** fixation à vis**type de couplage:** interrupteur va et vient**nombre de boutons à bascule:** 1**touche à effleurement:** Non**résistance aux chocs:** -**Accessoires:****Name / Kategorie****Feller-Nr / E-NR**

Set de recouvrement - Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir lumineux - Avec 1 bouton-poussoir - Avec lentille latérale ...

920-7560.F.SL.61

378 412 000

|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|    | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V blanc, 1,0 mA | 688.230V.LED.10<br>209 950 000    |
|                                                                                     | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V jaune, 1,0 mA | 688.230V.LED.30<br>209 952 000    |
|                                                                                     | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V rouge, 1,0 mA | 688.230V.LED.40<br>209 953 000    |
|                                                                                     | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V bleu, 1,0 mA  | 688.230V.LED.70<br>209 957 000    |
|                                                                                     | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V vert, 1,0 mA  | 688.230V.LED.80<br>209 955 000    |
|  | Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Sans LED                                                   | 630.BZ<br>209 878 000             |
|   | Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED blanc 1,0 mA                                      | 640.BZ.230V.LED.10<br>209 980 000 |
|                                                                                     | Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED jaune 1,0 mA                                      | 640.BZ.230V.LED.30<br>209 982 000 |
|                                                                                     | Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED rouge 1,0 mA                                      | 640.BZ.230V.LED.40<br>209 983 000 |
|                                                                                     | Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED bleu 1,0 mA                                       | 640.BZ.230V.LED.70<br>209 987 000 |



Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED vert 1,0 mA 640.BZ.230V.LED.80  
209 985 000



Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - 689.230V.LED.10  
Pour interrupteurs à poussoir, contacts à 209 950 900  
poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...



Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - 689.230V.LED.30  
Pour interrupteurs à poussoir, contacts à 209 952 900  
poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...



Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - 689.230V.LED.40  
Pour interrupteurs à poussoir, contacts à 209 953 900  
poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...



Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - 689.230V.LED.70  
Pour interrupteurs à poussoir, contacts à 209 957 900  
poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...



Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - 689.230V.LED.80  
Pour interrupteurs à poussoir, contacts à 209 955 900  
poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...



Éclairage LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - Pour 688.12-48V.LED.40  
interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir - 209 933 000  
LED 12-48 V rouge - rouge



Éclairage LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - Pour 688.12-48V.LED.80  
interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir - 209 935 000  
LED 12-48 V vert - vert



Capot avec plaque de base pour appareils FX - 985.FX.39.61  
Pour 1 appareil - FX.39 - blanc 283 900 000



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX 901.FX.39.61  
- blanc 283 904 000

## Fiche technique: 7569.LS.FX.39.61.44

### Décomposition:

|                                                                                   | Name / Kategorie                                                                                                                                | Feller-Nr / E-NR                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|   | Plaque de base - Avec cadre synthétique -<br>Pour 1 appareil - FX.39                                                                            | 912.FX.39<br>283 914 000        |
|   | Interrupteur à poussoir - Lumineux - Inverseur<br>- 3/2 L - Avec LED rouge 1,0 mA - Éclairage<br>d'orientation - BSE - incolore                 | 7569.LS.BSE.44<br>327 435 003   |
|   | Set de recouvrement - Pour interrupteurs à<br>poussoir et contacts à poussoir lumineux - Avec<br>1 bouton-poussoir - Avec lentille latérale ... | 920-7560.F.SL.61<br>378 412 000 |
|  | Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX<br>- blanc                                                                                       | 901.FX.39.61<br>283 904 000     |