

## STANDARDdue

### Storentaster 1-Kanal



**Farbe:**

schwarz

weiss

**Bauart:**

Q

QMI

QX.54

**Feller-NR:** 7592.A.QMI.61

**E-NR:** 546 010 100

**EAN:** 7613175276564

Storentaster 1-Kanal - 10 A, 250 V AC - Mit 2 Tasten - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Minimale Umschaltzeit (AUF/AB) <500 ms möglich - Einbautiefe 26 mm - QMI - weiss - IP20 - 90 x 90 mm

<b>Nennspannung:</b>	250 V
<b>Montageart:</b>	Unterputz
<b>Zusammenstellung:</b>	Basiselement mit voller Abdeckplatte
<b>Ausführung:</b>	Taster 1-polig
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Bemessungsstrom:</b>	10 A
<b>Werkstoffgüte:</b>	Duroplast
<b>Ausführung der Oberfläche</b>	glänzend
<b>Elektronisch bedienbar:</b>	Nein
<b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Befestigungsart:</b>	Befestigung mit Schraube
<b>Anzahl der Tasten:</b>	2
<b>Mechanisch bedienbar:</b>	Ja

**Zerlegung:**



**Name / Kategorie**

Storentaster 1-Kanal - 10 A, 250 V AC - Mit 2 Tasten - BSM - farbneutral

**Feller-Nr / E-NR**

7592.A.BSM  
546 613 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7592.QMI.A.61  
Storenschalter und -taster - Frontscheibe 53 388 385 100  
mm, für Bohrung 50 mm - Mit 2 Tasten -  
weiss...