

Datenblatt: 7592.A.QMI.61

STANDARDdue

Storentaster 1-Kanal



Farbe:	weiss	
Bauart:	© QMI	@ QX.54
w w	QIVII	₩ Q /1.0-

2911.QMI.A.61

334 070 100

Feller-NR: 7592.A.QMI.61 **E-NR**: 546 010 100 **EAN**: 7613175276564

Storentaster 1-Kanal - 10 A, 250 V AC - Mit 2 Tasten - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Minimale Umschaltzeit (AUF/AB) <500 ms möglich - Einbautiefe 26 mm - QMI - weiss - IP20 - 90 x 90 mm

250 V Nennspannung: Montageart: Unterputz Zusammenstellung: Basiselement mit voller Abdeckplatte Ausführung: Taster 1-polig Halogenfrei: Ja 10 A Bemessungsstrom: Werkstoffgüte: Duroplast Ausführung der Oberfläche glänzend Elektronisch bedienbar: Nein IP20 Geeignet für Schutzart (IP): Kunststoff Werkstoff: Befestigung mit Schraube **Befestigungsart:** Anzahl der Tasten: 2 Mechanisch bedienbar: Ja

Zubehör:



Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem weiss - 90 x 90 m...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7592.Q.A.61 Storenschalter und -taster - Ohne Abdeckplatte 388 384 100 - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm -

Q...



Datenblatt: 7592.A.QMI.61



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Storenschalter und -taster - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Mit 2 Tasten - weiss...

920-7592.QMI.A.61 388 385 100

Zerlegung:

Name / Kategorie

Storentaster 1-Kanal - 10 A, 250 V AC - Mit 2 Tasten - BSM - farbneutral

Feller-Nr / E-NR

7592.A.BSM 546 613 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Storenschalter und -taster - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Mit 2 Tasten - weiss...

920-7592.QMI.A.61 388 385 100