

**Datenblatt: 7592.A.QX.54.60** 

# **STANDARDdue**

# Storentaster 1-Kanal



Farbe:

schwarz

weiss

Bauart:

Q Q

QMI

**Q**X.54

**Feller-NR:** 7592.A.QX.54.60

**E-NR**: 546 011 150

**EAN:** 7613175276571

Storentaster 1-Kanal - 10 A, 250 V AC - Mit 2 Tasten - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Minimale Umschaltzeit (AUF/AB) <500 ms möglich - Anbauhöhe 58 mm - QX.54 - schwarz - IP20 - 76 x 76 mm

Nennspannung:	250 V
Montageart:	Aufputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit Komplettgehäuse
Ausführung:	Taster 1-polig
Halogenfrei:	Ja
Bemessungsstrom:	10 A
Werkstoffgüte:	Duroplast
Ausführung der Oberfläc	he glänzend
Elektronisch bedienbar:	Nein
Geeignet für Schutzart (II	<b>P):</b> IP20
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Anzahl der Tasten:	2
Mechanisch bedienbar:	Ja

#### Zubehör:

### Name / Kategorie

**Feller-Nr / E-NR** 920-7592.Q.A.60



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Storenschalter und -taster - Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm -


388 384 150

Q...



Datenblatt: 7592.A.QX.54.60

## Zerlegung:



Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -FX.54 Feller-Nr / E-NR

912.FX.54 283 915 000



Storentaster 1-Kanal - 10 A, 250 V AC - Mit 2

Tasten - BSE - farbneutral

7592.A.BSE 546 616 790



Kappe für QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung STANDARDdue 50 mm - Ohne Kunststoff-Grundrahmen (separat bestellen) schwarz 901.QX.54.60 283 011 150