

Scheda dati: 7592.AV.FX.54.67

EDIZI Due colore

Interruttore per tapparelle 1 canale



colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 7592.AV.FX.54.67

E-NR: 236 510 040

EAN: 7611386002484

Interruttore per tapparelle 1 canale - 10 A, 250 V AC -
Con tasto doppio - Con morsetti a innesto - Tempo
minimo di commutazione (SU/GIU) <500 ms possibile -
Altezza 59 mm - FX.54 - grigio scuro - IP20 - 74 x 74
mm

tensione nominale:

250 V

modo di montaggio:

apparente

composizione: elemento base con alloggiamento completo

versione: interruttore unipolare

senza alogenzi:

Sì

corrente nominale:

10 A

qualità del materiale:

materiale termoplastico

finitura della superficie:

opaco

a comando elettronico:

No

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

materiale:

materiale sintetico

tipo di fissaggio:

fissaggio con vite

numero di tasti:

2

a comando meccanico:

Sì

Accessorio:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
------------------	------------------



Set di copertura - Per interruttore e pulsante per tapparelle - Con tasto doppio - Senza telaio di copertura - F - grigio scuro

920-7592.F.67

378 493 040



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - grigio scuro

985.FX.54.67

283 901 040

Scheda dati: 7592.AV.FX.54.67


Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio scuro 901.FX.54.67
283 905 040

Scomposizione:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
------------------	------------------



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54 912.FX.54
283 915 000



Interruttore per tapparelle 1 canale - 10 A, 250 V AC - Con tasto doppio - BSE - incolore 7592.AV.BSE
546 516 790



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio scuro 901.FX.54.67
283 905 040



Set di copertura - Per interruttore e pulsante per tapparelle - Con tasto doppio - Senza telaio di copertura - F - grigio scuro 920-7592.F.67
378 493 040