

Datenblatt: 7592.AV.Q.A.60

## STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Storenschalter 1-Kanal

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



weiss	
Q.A	QX.54.A

**Feller-NR**: 7592.AV.Q.A.60 **E-NR**: 546 046 150 **EAN**: 7613175437941

STANDARDdue (SNAPFIX) - Storenschalter 1-Kanal - 10 A, 250 V AC - Mit 2 Tasten - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Minimale Umschaltzeit (AUF/AB) <500 ms möglich - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 26 mm - Q.A (53) - schwarz - IP20

Nennspannung: 250 V Montageart: Unterputz Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte Ausführung: Schalter 1-polig Halogenfrei: Ja 10 A Bemessungsstrom: Werkstoffgüte: Duroplast Ausführung der Oberfläche glänzend Elektronisch bedienbar: Nein IP20 Geeignet für Schutzart (IP): Kunststoff Werkstoff: Befestigung mit Schraube **Befestigungsart:** Anzahl der Tasten: Mechanisch bedienbar: Ja

## Zubehör:



## Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem schwarz - 90 x 90... 2911.QMI.A.60 334 070 150



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Storenschalter und -taster - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Mit 2 Tasten -

920-7592.QMI.A.60 388 385 150

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen Telefon 0844 72 73 74 customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch

schwar...



Datenblatt: 7592.AV.Q.A.60



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7592.Q.A.60 Storenschalter und -taster - Ohne Abdeckplatte 388 384 150 - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm -





STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte 2911.QMI.A.60 STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 334 070 150 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem -

schwarz - 90 x 90...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7592.QMI.A.60 Storenschalter und -taster - Frontscheibe 53 388 385 150 mm, für Bohrung 50 mm - Mit 2 Tasten -

schwar...

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Storenschalter und -taster - Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm -

920-7592.Q.A.60 388 384 150

Q...

## Zerlegung:



Storenschalter 1-Kanal - 10 A, 250 V AC - Mit 2 Tasten - Schalter - SNAPFIX®

Befestigungssystem - farbneutral

7592.AV.BAE 546 046 790

Feller-Nr / E-NR



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7592.Q.A.60 Storenschalter und -taster - Ohne Abdeckplatte 388 384 150 - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm -

Q...