

Datenblatt: 7592.AV.QMI.60

# **STANDARDdue**

## Storenschalter 1-Kanal



Farbe:		
schwarz	weiss	
Bauart:		
Q	QMI	QX.54

**Feller-NR**: 7592.AV.QMI.60 **E-NR**: 546 110 150 **EAN**: 7613175277134

Storenschalter 1-Kanal - 10 A, 250 V AC - Mit 2 Tasten - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Minimale Umschaltzeit (AUF/AB) <500 ms möglich - Einbautiefe 26 mm - QMI - schwarz - IP20 - 90 x 90 mm

Nennspannung:	250 V
Montageart:	Unterputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit voller Abdeckplatte
Ausführung:	Schalter 1-polig
Halogenfrei:	Ja
Bemessungsstrom:	10 A
Werkstoffgüte:	Duroplast
Ausführung der Oberflä	<b>iche</b> glänzend
Elektronisch bedienbar	: Nein
Geeignet für Schutzart	(IP): IP20
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Anzahl der Tasten:	2
Mechanisch bedienbar:	. Ja

#### Zubehör:



### Name / Kategorie

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem -

schwarz - 90 x 90... STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Storenschalter und -taster - Ohne Abdeckplatte

- Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Q...

Feller-Nr / E-NR

2911.QMI.A.60 334 070 150

920-7592.Q.A.60 388 384 150





Datenblatt: 7592.AV.QMI.60



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Storenschalter und -taster - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Mit 2 Tasten - schwar...

920-7592.QMI.A.60 388 385 150

#### Zerlegung:

#### Name / Kategorie

Storenschalter 1-Kanal - 10 A, 250 V AC - Mit 2 Tasten - BSM - farbneutral

Feller-Nr / E-NR

7592.AV.BSM 546 513 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Storenschalter und -taster - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Mit 2 Tasten - schwar...

920-7592.QMI.A.60 388 385 150