

STANDARDdue

Storenschalter 1-Kanal


Farbe:
 schwarz

 weiss

Bauart:
 Q

 QMI

 QX.54

Feller-NR: 7592.AV.QMI.60

E-NR: 546 110 150

EAN: 7613175277134

Storenschalter 1-Kanal - 10 A, 250 V AC - Mit 2 Tasten
 - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung
 50 mm - Minimale Umschaltzeit (AUF/AB) <500 ms
 möglich - Einbautiefe 26 mm - QMI - schwarz - IP20 -
 90 x 90 mm

Nennspannung: 250 V

Montageart: Unterputz

Zusammenstellung: Basiselement mit voller Abdeckplatte

Ausführung: Schalter 1-polig

Halogenfrei: Ja

Bemessungsstrom: 10 A

Werkstoffgüte: Duroplast

Ausführung der Oberfläche: glänzend

Elektronisch bedienbar: Nein

Geeignet für Schutzart (IP): IP20

Werkstoff: Kunststoff

Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Anzahl der Tasten: 2

Mechanisch bedienbar: Ja

Zubehör:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Storenschalter und -taster - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Mit 2 Tasten - schwarz...	920-7592.QMI.A.60 388 385 150



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - schwarz - 90 x 90...	2911.QMI.A.60
STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - schwarz - 90 x 90...	334 070 150

Datenblatt: 7592.AV.QMI.60

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7592.Q.A.60
Storenschalter und -taster - Ohne Abdeckplatte 388 384 150
- Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm -
Q...

Zerlegung:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Storenschalter 1-Kanal - 10 A, 250 V AC - Mit 2 Tasten - BSM - farbneutral	7592.AV.BSM 546 513 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7592.QMI.A.60
Storenschalter und -taster - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Mit 2 Tasten - schwarz...