

## STANDARDdue (SNAPFIX)

### STANDARDdue (SNAPFIX) Storenschalter 1-Kanal

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



**Farbe:**

schwarz

weiss

**Bauart:**

QMI.A

Q.A

QX.54.A

**Feller-NR:** 7592.AV.QMI.A.61

**E-NR:** 546 040 100

**EAN:** 7613175437972

STANDARDdue (SNAPFIX) - Storenschalter 1-Kanal -  
10 A, 250 V AC - Mit 2 Tasten - Mit Steckklemmen -  
Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Minimale  
Umschaltzeit (AUF/AB) <500 ms möglich - SNAPFIX®  
Befestigungssystem - Einbautiefe 26 mm - QMI.A -  
weiss - IP20 - 90 x 90 mm

<b>Nennspannung:</b>	250 V
<b>Montageart:</b>	Unterputz
<b>Zusammenstellung:</b>	Basiselement mit voller Abdeckplatte
<b>Ausführung:</b>	Schalter 1-polig
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Bemessungsstrom:</b>	10 A
<b>Werkstoffgüte:</b>	Duroplast
<b>Ausführung der Oberfläche</b>	glänzend
<b>Elektronisch bedienbar:</b>	Nein
<b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Befestigungsart:</b>	Befestigung mit Schraube
<b>Anzahl der Tasten:</b>	2
<b>Mechanisch bedienbar:</b>	Ja

**Zerlegung:**



**Name / Kategorie**

Storenschalter 1-Kanal - 10 A, 250 V AC - Mit  
2 Tasten - Schalter - SNAPFIX®  
Befestigungssystem - farbneutral

**Feller-Nr / E-NR**

7592.AV.BAM  
546 043 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7592.QMI.A.61  
Storenschalter und -taster - Frontscheibe 53 388 385 100  
mm, für Bohrung 50 mm - Mit 2 Tasten -  
weiss...