

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Storenschalter 1-Kanal

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De-



Feller-NR: 7592.AV.QMI.A.61

E-NR: 546 040 100

EAN: 7613175437972

STANDARDdue (SNAPFIX) - Storenschalter 1-Kanal - 10 A, 250 V AC - Mit 2 Tasten - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Minimale Umschaltzeit (AUF/AB) <500 ms möglich - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 26 mm - QMI.A - weiss - IP20 - 90 x 90 mm

Nennspannung: 250 V

Montageart: Unterputz

Zusammenstellung: Basiselement mit voller Abdeckplatte

Ausführung: Schalter 1-polig

Halogenfrei: Ja

Bemessungsstrom: 10 A

Werkstoffgüte: Duroplast

Ausführung der Oberfläche: glänzend

Elektronisch bedienbar: Nein

Geeignet für Schutzart (IP): IP20

Werkstoff: Kunststoff

Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Anzahl der Tasten: 2

Mechanisch bedienbar: Ja

Zubehör:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
------------------	------------------

 STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7592.Q.A.61

Storenschalter und -taster - Ohne Abdeckplatte 388 384 100

- Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm -

Q...

 STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7592.QMI.A.61

Storenschalter und -taster - Frontscheibe 53 388 385 100

mm, für Bohrung 50 mm - Mit 2 Tasten -

weiss...

Datenblatt: 7592.AV.QMI.A.61

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte 2911.QMI.A.61
STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 334 070 100
50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem -
weiss - 90 x 90 m...

Zerlegung:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Storenschalter 1-Kanal - 10 A, 250 V AC - Mit 2 Tasten - Schalter - SNAPFIX® Befestigungssystem - farbneutral	7592.AV.BAM 546 043 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7592.QMI.A.61
Storenschalter und -taster - Frontscheibe 53 388 385 100
mm, für Bohrung 50 mm - Mit 2 Tasten -
weiss...