

Fiche technique: 7592.AV.QX.54.61

## STANDARDdue

Interrupteur pour stores 1 canal



### couleur:

 noir

 blanc

### Assortiment:

 Q

 QMI

 QX.54

**Feller-NR:** 7592.AV.QX.54.61

**E-NR:** 546 111 100

**EAN:** 7613175277165

Interrupteur pour stores 1 canal - 10 A, 250 V AC - Avec 2 touches - Avec bornes enfichables - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm - Temps d'inversion minimum (MONT/DESC) <500 ms possible - Hauteur 58 mm - QX.54 - blanc - IP20 - 76 x 76 mm

<b>tension nominale:</b>	250 V
<b>mode de montage:</b>	apparent
<b>assemblage:</b>	élément de base avec boîtier complet
<b>version:</b>	commutateur unipolaire
<b>sans halogène:</b>	Oui
<b>courant assigné:</b>	10 A
<b>qualité du matériau:</b>	Duroplast
<b> finition de la surface:</b>	brillant
<b>maniement électronique:</b>	Non
<b>approprié pour indice de protection (I</b>	IP20
<b>matériau:</b>	matière synthétique
<b>type de fixation:</b>	fixation avec vis
<b>nombre de touches:</b>	2
<b>maniement mécanique:</b>	Oui

### Accessoires:






#### Name / Kategorie

STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement - Pour interrupteur et contact pour stores - Sans plaque de recouvrement - Disque fronta...

#### Feller-Nr / E-NR

920-7592.Q.A.61  
388 384 100

**Fiche technique: 7592.AV.QX.54.61**
**Décomposition:**

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Interrupteur pour stores 1 canal - 10 A, 250 V AC - Avec 2 touches - BSE - incolore	7592.AV.BSE 546 516 790
	Capot pour appareils QX - Pour 1 appareil - Avec découpe STANDARDdue 50 mm - Sans cadre synthétique (à commander séparément) - blanc...	901.QX.54.61 283 011 100