

**Datenblatt: 7592.AV.QX.54.61** 

# **STANDARDdue**

## Storenschalter 1-Kanal



Farbe:		
schwarz	weiss	
Bauart:		
Q Q	QMI	QX.54

**Feller-NR:** 7592.AV.QX.54.61

**E-NR:** 546 111 100 **EAN:** 7613175277165

Storenschalter 1-Kanal - 10 A, 250 V AC - Mit 2 Tasten - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Minimale Umschaltzeit (AUF/AB) <500 ms möglich - Anbauhöhe 58 mm - QX.54 - weiss - IP20 - 76 x 76 mm

Nennspannung:	250 V	
Montageart:	Aufputz	
Zusammenstellung:	Basiselement mit Komplettgehäuse	
Ausführung:	Schalter 1-polig	
Halogenfrei:	Ja	
Bemessungsstrom:	10 A	
Werkstoffgüte:	Duroplast	
Ausführung der Oberfläc	<b>che</b> glänzend	
Elektronisch bedienbar:	Nein	
Geeignet für Schutzart (	IP20	
Werkstoff:	Kunststoff	
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube	
Anzahl der Tasten:	2	
Mechanisch bedienbar:	Ja	

#### Zubehör:

### Name / Kategorie

**Feller-Nr / E-NR** 920-7592.Q.A.61

388 384 100



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Storenschalter und -taster - Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm -

Q...



**Datenblatt: 7592.AV.QX.54.61** 

### Zerlegung:



Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -FX.54

Feller-Nr / E-NR

912.FX.54 283 915 000



Storenschalter 1-Kanal - 10 A, 250 V AC - Mit 7592.AV.BSE 2 Tasten - BSE - farbneutral

546 516 790



Kappe für QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung STANDARDdue 50 mm - Ohne Kunststoff-Grundrahmen (separat bestellen) weiss

901.QX.54.61 283 011 100