

**Datenblatt: 7592.AV.QX.54.A.61** 

# STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Storenschalter 1-Kanal

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:	weiss	
Bauart:  @ QMI.A	Q.A	© QX.54.A

Feller-NR: 7592.AV.QX.54.A.61

**E-NR:** 546 041 100 **EAN:** 7613175437996

STANDARDdue (SNAPFIX) - Storenschalter 1-Kanal - 10 A, 250 V AC - Mit 2 Tasten - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Minimale Umschaltzeit (AUF/AB) <500 ms möglich - SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 60 mm - QX.54.A - weiss - IP20 - 76 x 76 mm

Nennspannung:	250 V	
Montageart:	Aufputz	
Zusammenstellung:	Basiselement mit Komplettgehäuse	
Ausführung:	Schalter 1-polig	
Halogenfrei:	Ja	
Bemessungsstrom:	10 A	
Werkstoffgüte:	Duroplast	
Ausführung der Oberfläc	che glänzend	
Elektronisch bedienbar:	Nein	
Geeignet für Schutzart (I	<b>P):</b> IP20	
Werkstoff:	Kunststoff	
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube	
Anzahl der Tasten:	2	
Mechanisch bedienbar:	Ja	

#### Zubehör:

#### Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR 920-7592.Q.A.61

388 384 100



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Storenschalter und -taster - Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm -

Q...



Datenblatt: 7592.AV.QX.54.A.61

### Zerlegung:

## Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel 912.X.54.EA

- Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat 283 000 110

- SNAPFIX® Befestigungssystem -

Bestandteil...

Storenschalter 1-Kanal - 10 A, 250 V AC - Mit 7592.AV.BAE 2 Tasten - Schalter - SNAPFIX® 546 046 790

Befestigungssystem - farbneutral

STANDARDdue (SNAPFIX) - Kappe für 901.QX.54.A.61 QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung 283 200 100 STANDARDdue 50 mm - Ohne

Kunststoff-Grundrahmen (separat...

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7592.Q.A.61 Storenschalter und -taster - Ohne Abdeckplatte 388 384 100

- Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm -

Q...



customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch