

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Storenschalter 1-Kanal

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

schwarz

weiss

Bauart:

QMI.A

Q.A

QX.54.A

Feller-NR: 7592.AV.QX.54.A.61

E-NR: 546 041 100

EAN: 7613175437996

STANDARDdue (SNAPFIX) - Storenschalter 1-Kanal -
10 A, 250 V AC - Mit 2 Tasten - Mit Steckklemmen -
Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Minimale
Umschaltzeit (AUF/AB) <500 ms möglich - SNAPFIX®
Befestigungssystem - Anbauhöhe 60 mm - QX.54.A -
weiss - IP20 - 76 x 76 mm

Nennspannung:	250 V
Montageart:	Aufputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit Komplettgehäuse
Ausführung:	Schalter 1-polig
Halogenfrei:	Ja
Bemessungsstrom:	10 A
Werkstoffgüte:	Duroplast
Ausführung der Oberfläche	glänzend
Elektronisch bedienbar:	Nein
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Anzahl der Tasten:	2
Mechanisch bedienbar:	Ja

Zerlegung:



Name / Kategorie

Storenschalter 1-Kanal - 10 A, 250 V AC - Mit
2 Tasten - Schalter - SNAPFIX®
Befestigungssystem - farbneutral

Feller-Nr / E-NR

7592.AV.BAE
546 046 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel 912.X.54.EA
 - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat 283 000 110
 - SNAPFIX® Befestigungssystem -
 Bestandteil...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Kappe für 901.QX.54.A.61
 QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung 283 200 100
 STANDARDdue 50 mm - Ohne
 Kunststoff-Grundrahmen (separat...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7592.Q.A.61
 Storenschalter und -taster - Ohne Abdeckplatte 388 384 100
 - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm -
 Q...