

Datenblatt: 7594.A.Q.61

## **STANDARDdue**

# Storentaster 2-Kanal



Farbe:

schwarz

weiss

Bauart:

( Q

QMI

@ QX.54

Ja

IP20

Feller-NR: 7594.A.Q.61 E-NR: 546 026 100 EAN: 7613175272290

Storentaster 2-Kanal - 10 A, 250 V AC - Mit 4 Tasten -Mit Steckklemmen - Minimale Umschaltzeit (AUF/AB) <500 ms möglich - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Einbautiefe 26 mm - Q - weiss - IP20 -Befestigungsdistanz 52 mm

250 V Nennspannung: Montageart: Unterputz Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Ausführung: Taster 1-polig

Halogenfrei: 10 A Bemessungsstrom:

Werkstoffgüte: Duroplast Ausführung der Oberfläche glänzend

Elektronisch bedienbar: Nein

Kunststoff Werkstoff:

Befestigung mit Schraube **Befestigungsart:** Anzahl der Tasten:

Mechanisch bedienbar: Ja

#### Zubehör:



Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte 2911.QMI.A.61 STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 334 070 100 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem -

weiss - 90 x 90 m...

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Storenschalter und -taster - Mit 4 Tasten -Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm -

920-7594.Q.A.61 388 386 100

Geeignet für Schutzart (IP):

weiss...



Datenblatt: 7594.A.Q.61



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7594.QMI.A.61 Storenschalter und -taster - Mit 4 Tasten - Mit 388 387 100 Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für Boh...

## Zerlegung:

### Name / Kategorie

Storentaster 2-Kanal - 10 A, 250 V AC - Mit 4 Tasten - BSE - farbneutral

Feller-Nr / E-NR

7594.A.BSE 546 626 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7594.Q.A.61 Storenschalter und -taster - Mit 4 Tasten - 388 386 100 Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - weiss...