

STANDARDdue

Storentaster 2-Kanal

**Farbe:**
 schwarz

 weiss
Bauart:
 Q

 QMI

 QX.54
Feller-NR: 7594.A.QMI.61**E-NR:** 546 020 100**EAN:** 7613175272337

Storentaster 2-Kanal - 10 A, 250 V AC - Mit 4 Tasten -
 Mit Steckklemmen - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung
 50 mm - Minimale Umschaltzeit (AUF/AB) <500 ms
 möglich - Einbautiefe 26 mm - QMI - weiss - IP20 - 90 x
 90 mm

Nennspannung: 250 V**Montageart:** Unterputz**Zusammenstellung:** Basiselement mit voller Abdeckplatte**Ausführung:** Taster 1-polig**Halogenfrei:** Ja**Bemessungsstrom:** 10 A**Werkstoffgüte:** Duroplast**Ausführung der Oberfläche:** glänzend**Elektronisch bedienbar:** Nein**Geeignet für Schutzart (IP):** IP20**Werkstoff:** Kunststoff**Befestigungsart:** Befestigung mit Schraube**Anzahl der Tasten:** 4**Mechanisch bedienbar:** Ja**Zubehör:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Storenschalter und -taster - Mit 4 Tasten - Mit Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm -	920-7594.Q.MI.A.61 388 387 100



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Storenschalter und -taster - Mit 4 Tasten - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - weiss...	920-7594.Q.A.61 388 386 100
--	--------------------------------

Datenblatt: 7594.A.QMI.61

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte 2911.QMI.A.61
STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 334 070 100
50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem -
weiss - 90 x 90 m...

Zerlegung:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Storentaster 2-Kanal - 10 A, 250 V AC - Mit 4 Tasten - BSM - farbneutral	7594.A.BSM
	546 623 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7594.QMI.A.61
Storenschalter und -taster - Mit 4 Tasten - Mit 388 387 100
Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für Boh...