

Scheda dati: 7594.A.QMI.61

STANDARDdue

Pulsante per tapparelle 2 canali



colore:

 nero

 bianco

Esecuzione:

 Q

 QMI

 QX.54

Feller-NR: 7594.A.QMI.61

E-NR: 546 020 100

EAN: 7613175272337

Pulsante per tapparelle 2 canali - 10 A, 250 V AC - Con 4 pulsanti - Con morsetti a innesto - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Tempo minimo di commutazione (SU/GIU) <500 ms possibile - Profondità 26 mm - QMI - bianco - IP20 - 90 x 90 mm

tensione nominale:	250 V
modo di montaggio:	incastrato
composizione:	elemento base con piastra di copertura piena
versione:	tasto unipolare
senza alogeni:	Sì
corrente nominale:	10 A
qualità del materiale:	Duroplast
finitura della superficie:	brillante
a comando elettronico:	No
adatto per grado di protezione (IP	IP20
materiale:	materiale sintetico
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
numero di tasti:	4
a comando meccanico:	Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7594.QMI.A.61
 Per interruttore e pulsante per tapparelle - Con 4 pulsanti - Con placca di copertura - ...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7594.Q.A.61
 Per interruttore e pulsante per tapparelle - Con 4 pulsanti - Disco frontale 53 mm, per r...

Scheda dati: 7594.A.QMI.61


STANDARDdue (SNAPFIX) - Placca di
 copertura STANDARDdue - Con ritaglio
 STANDARDdue 50 mm - Sistema de fissaggio
 SNAPFIX® - bianco -...

2911.QMI.A.61

334 070 100

Scomposizione:

Name / Kategorie

Pulsante per tapparelle 2 canali - 10 A, 250 V
 AC - Con 4 pulsanti - BSM - incolore

Feller-Nr / E-NR

7594.A.BSM

546 623 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7594.QMI.A.61
 Per interruttore e pulsante per tapparelle - Con 4
 pulsanti - Con placca di copertura - ...