

Scheda dati: 7594.A.QX.54.61

STANDARDdue

Pulsante per tapparelle 2 canali



colore:



Esecuzione:



Feller-NR: 7594.A.QX.54.61

E-NR: 546 021 100

EAN: 7613175272351

Pulsante per tapparelle 2 canali - 10 A, 250 V AC - Con 4 pulsanti - Con morsetti a innesto - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Tempo minimo di commutazione (SU/GIU) <500 ms possibile - Altezza 58 mm - QX.54 - bianco - IP20 - 76 x 76 mm

tensione nominale:	250 V
modo di montaggio:	apparente
composizione:	elemento base con alloggiamento completo
versione:	tasto unipolare
senza alogeni:	Sì
corrente nominale:	10 A
qualità del materiale:	Duroplast
finitura della superficie:	brillante
a comando elettronico:	No
adatto per grado di protezione (IP	IP20
materiale:	materiale sintetico
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
numero di tasti:	4
a comando meccanico:	Sì

Accessorio:



Name / Kategorie




Feller-Nr / E-NR

STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7594.Q.A.61

Per interruttore e pulsante per tapparelle - Con 4 388 386 100

pulsanti - Disco frontale 53 mm, per r...

Scheda dati: 7594.A.QX.54.61
Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Pulsante per tapparelle 2 canali - 10 A, 250 V AC - Con 4 pulsanti - BSE - incolore	7594.A.BSE 546 626 790
	Coperchio per apparecchi QX - Per 1 apparecchio - Con ritaglio STANDARDdue 50 mm - Senza cornice plastica (da comandare separatamente)...	901.QX.54.61 283 011 100