

## STANDARDdue

### Storentaster 2-Kanal



**Farbe:**

schwarz

weiss

**Bauart:**

Q

QMI

QX.54

**Feller-NR:** 7594.A.QX.54.61

**E-NR:** 546 021 100

**EAN:** 7613175272351

Storentaster 2-Kanal - 10 A, 250 V AC - Mit 4 Tasten - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Minimale Umschaltzeit (AUF/AB) <500 ms möglich - Anbauhöhe 58 mm - QX.54 - weiss - IP20 - 76 x 76 mm

<b>Nennspannung:</b>	250 V
<b>Montageart:</b>	Aufputz
<b>Zusammenstellung:</b>	Basiselement mit Komplettgehäuse
<b>Ausführung:</b>	Taster 1-polig
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Bemessungsstrom:</b>	10 A
<b>Werkstoffgüte:</b>	Duroplast
<b>Ausführung der Oberfläche</b>	glänzend
<b>Elektronisch bedienbar:</b>	Nein
<b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Befestigungsart:</b>	Befestigung mit Schraube
<b>Anzahl der Tasten:</b>	4
<b>Mechanisch bedienbar:</b>	Ja

**Zerlegung:**



**Name / Kategorie**

Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.54

**Feller-Nr / E-NR**

912.FX.54  
283 915 000



Storentaster 2-Kanal - 10 A, 250 V AC - Mit 4  
Tasten - BSE - farbneutral

7594.A.BSE

546 626 790



Kappe für QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit  
Bohrung STANDARDdue 50 mm - Ohne  
Kunststoff-Grundrahmen (separat bestellen) -  
weiss

901.QX.54.61

283 011 100