



## EDIZIOdue colore

### Interrupteur pour stores 2 canaux



#### couleur:

 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

#### Assortiment:

 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 7594.AV.FX.54.60

**E-NR:** 236 520 950

**EAN:** 7611386007113

Interrupteur pour stores 2 canaux - 10 A, 250 V AC -  
Avec 4 touches - Avec bornes enfichables - Temps  
d'inversion minimum (MONT/DESC) <500 ms possible -  
Hauteur 59 mm - FX.54 - noir - IP20 - 74 x 74 mm

**tension nominale:** 250 V

**mode de montage:** apparent

**assemblage:** élément de base avec boîtier complet

**version:** commutateur unipolaire

**sans halogène:** Oui

**courant assigné:** 10 A

**qualité du matériau:** matière thermoplastique

**finition de la surface:** mat

**maniement électronique:** Non

**approprié pour indice de protection (I** IP20

**matériau:** matière synthétique

**type de fixation:** fixation avec vis

**nombre de touches:** 4

**maniement mécanique:** Oui

#### Accessoires:

##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR



Set de recouvrement - Pour interrupteur et  
contact pour stores - Avec 4 touches - Sans  
cadre de recouvrement - F - noir

920-7594.F.60  
378 593 950



Capot avec plaque de base pour appareils FX -  
Pour 1 appareil - FX.54 - noir

985.FX.54.60  
283 901 950

**Fiche technique: 7594.AV.FX.54.60**


Capot pour appareils FX - FX.54 - noir

901.FX.54.60

283 905 950

**Décomposition:**

**Name / Kategorie**

 Plaque de base - Avec cadre synthétique -  
 Pour 1 appareil - FX.54

**Feller-Nr / E-NR**

912.FX.54

283 915 000


 Interrupteur pour stores 2 canaux - 10 A, 250 V  
 AC - Avec 4 touches - BSE - incolore

7594.AV.BSE

546 526 790



Capot pour appareils FX - FX.54 - noir

901.FX.54.60

283 905 950


 Set de recouvrement - Pour interrupteur et  
 contact pour stores - Avec 4 touches - Sans  
 cadre de recouvrement - F - noir

920-7594.F.60

378 593 950