

Datenblatt: 7594.AV.Q.61

STANDARDdue

Storenschalter 2-Kanal



Farbe:

schwarz weiss

Bauart:

Q QMI QX.54

Feller-NR: 7594.AV.Q.61 **E-NR**: 546 126 100 **EAN**: 7613175273341

Storenschalter 2-Kanal - 10 A, 250 V AC - Mit 4 Tasten - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Minimale Umschaltzeit (AUF/AB) <500 ms möglich - Einbautiefe 26 mm - Q - weiss - IP20 - Befestigungsdistanz 52 mm

250 V Nennspannung: Montageart: Unterputz Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte Schalter 1-polig Ausführung: Halogenfrei: Ja 10 A Bemessungsstrom: Werkstoffgüte: Duroplast Ausführung der Oberfläche glänzend Elektronisch bedienbar: Nein IP20 Geeignet für Schutzart (IP): Kunststoff Werkstoff: Befestigung mit Schraube **Befestigungsart:** Anzahl der Tasten: Mechanisch bedienbar: Ja

Zubehör:



Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR
STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte 2911.QMI.A.61
STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 334 070 100

50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem -

weiss - 90 x 90 m...

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7594.Q.A.61 Storenschalter und -taster - Mit 4 Tasten - 388 386 100 Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm -

weiss...



Datenblatt: 7594.AV.Q.61



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7594.QMI.A.61 Storenschalter und -taster - Mit 4 Tasten - Mit 388 387 100 Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für Boh...

Zerlegung:

Name / Kategorie

weiss...

Storenschalter 2-Kanal - 10 A, 250 V AC - Mit 4 Tasten - BSE - farbneutral

Feller-Nr / E-NR

7594.AV.BSE 546 526 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7594.Q.A.61 Storenschalter und -taster - Mit 4 Tasten - 388 386 100 Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm -