

## STANDARDdue

### Storenschalter 2-Kanal

**Farbe:** schwarz weiss**Bauart:** Q QMI QX.54**Feller-NR:** 7594.AV.QMI.61**E-NR:** 546 120 100**EAN:** 7613175273389

Storenschalter 2-Kanal - 10 A, 250 V AC - Mit 4 Tasten  
- Mit Steckklemmen - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung  
50 mm - Minimale Umschaltzeit (AUF/AB) <500 ms  
möglich - Einbautiefe 26 mm - QMI - weiss - IP20 - 90 x  
90 mm

**Nennspannung:** 250 V**Montageart:** Unterputz**Zusammenstellung:** Basiselement mit voller Abdeckplatte**Ausführung:** Schalter 1-polig**Halogenfrei:** Ja**Bemessungsstrom:** 10 A**Werkstoffgüte:** Duroplast**Ausführung der Oberfläche:** glänzend**Elektronisch bedienbar:** Nein**Geeignet für Schutzart (IP):** IP20**Werkstoff:** Kunststoff**Befestigungsart:** Befestigung mit Schraube**Anzahl der Tasten:** 4**Mechanisch bedienbar:** Ja**Zubehör:****Name / Kategorie****Feller-Nr / E-NR**

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7594.QMI.A.61  
Storenschalter und -taster - Mit 4 Tasten - Mit 388 387 100  
Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für Boh...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7594.Q.A.61  
Storenschalter und -taster - Mit 4 Tasten - 388 386 100  
Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm -  
weiss...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte 2911.QMI.A.61  
STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 334 070 100  
50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem -  
weiss - 90 x 90 mm...

#### Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Storenschalter 2-Kanal - 10 A, 250 V AC - Mit	7594.AV.BSM
4 Tasten - BSM - farbneutral	546 523 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für	920-7594.QMI.A.61
Storenschalter und -taster - Mit 4 Tasten - Mit	388 387 100
Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für Boh...	