

Datenblatt: 7594.AV.QMI.61

STANDARDdue

Storenschalter 2-Kanal



Farbe:	weiss	
Bauart:		
Q Q	QMI	@ QX.54

2911.QMI.A.61

334 070 100

Feller-NR: 7594.AV.QMI.61 **E-NR**: 546 120 100 **EAN**: 7613175273389

Storenschalter 2-Kanal - 10 A, 250 V AC - Mit 4 Tasten - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Minimale Umschaltzeit (AUF/AB) <500 ms möglich - Einbautiefe 26 mm - QMI - weiss - IP20 - 90 x 90 mm


250 V Nennspannung: Montageart: Unterputz Zusammenstellung: Basiselement mit voller Abdeckplatte Ausführung: Schalter 1-polig Halogenfrei: Ja 10 A Bemessungsstrom: Werkstoffgüte: Duroplast Ausführung der Oberfläche glänzend Elektronisch bedienbar: Nein IP20 Geeignet für Schutzart (IP): Kunststoff Werkstoff: Befestigung mit Schraube **Befestigungsart:** Anzahl der Tasten: Mechanisch bedienbar: Ja

Zubehör:



Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem -



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7594.Q.A.61 Storenschalter und -taster - Mit 4 Tasten - 388 386 100 Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm -

weiss...



Datenblatt: 7594.AV.QMI.61



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7594.QMI.A.61 Storenschalter und -taster - Mit 4 Tasten - Mit 388 387 100 Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für Boh...

Zerlegung:

Name / Kategorie

Storenschalter 2-Kanal - 10 A, 250 V AC - Mit 4 Tasten - BSM - farbneutral

Feller-Nr / E-NR

7594.AV.BSM 546 523 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Storenschalter und -taster - Mit 4 Tasten - Mit Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für Boh...

920-7594.QMI.A.61 388 387 100