

Datenblatt: 7594.AV.QMI.A.61

# STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Storenschalter 2-Kanal

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



•	Farbe:	arbe:		
	schwarz	weiss		
	Bauart:			
	@ QMI.A	Q.A	QX.54.A	

**Feller-NR:** 7594.AV.QMI.A.61 **E-NR:** 546 070 100

**EAN:** 7613175438979

STANDARDdue (SNAPFIX) - Storenschalter 2-Kanal - 10 A, 250 V AC - Mit 4 Tasten - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Minimale Umschaltzeit (AUF/AB) <500 ms möglich - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 26 mm - QMI.A - weiss - IP20 - 90 x 90 mm

Nennspannung:	250 V
Montageart:	Unterputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit voller Abdeckplatte
Ausführung:	Schalter 1-polig
Halogenfrei:	Ja
Bemessungsstrom:	10 A
Werkstoffgüte:	Duroplast
Ausführung der Oberflä	<b>äche</b> glänzend
Elektronisch bedienbar	r: Nein
Geeignet für Schutzart (IP):	
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Anzahl der Tasten:	4
Mechanisch bedienbar	: Ja

#### Zubehör:

### Name / Kategorie

**Feller-Nr / E-NR** 920-7594.QMI.A.61

388 387 100



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Storenschalter und -taster - Mit 4 Tasten - Mit Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für Boh...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7594.Q.A.61 Storenschalter und -taster - Mit 4 Tasten - 388 386 100 Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm -

weiss...



Datenblatt: 7594.AV.QMI.A.61



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem weiss - 90 x 90 m... 2911.QMI.A.61 334 070 100

### Zerlegung:

## Name / Kategorie

Storenschalter 2-Kanal - 10 A, 250 V AC - Mit 4 Tasten - SNAPFIX® Befestigungssystem - farbneutral

**Feller-Nr / E-NR** 7594.AV.BAM 546 073 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Storenschalter und -taster - Mit 4 Tasten - Mit Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für Boh...

920-7594.QMI.A.61 388 387 100