

Datenblatt: 7594.AV.QX.54.61

STANDARDdue

Storenschalter 2-Kanal



Faula.		
Farbe:	weiss	
Bauart:	QMI	@ QX.5
		,,

Feller-NR: 7594.AV.QX.54.61 **E-NR**: 546 121 100

EAN: 7613175273525

Storenschalter 2-Kanal - 10 A, 250 V AC - Mit 4 Tasten - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Minimale Umschaltzeit (AUF/AB) <500 ms möglich - Anbauhöhe 58 mm - QX.54 - weiss - IP20 - 76 x 76 mm

Nennspannung:	250 V
Montageart:	Aufputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit Komplettgehäuse
Ausführung:	Schalter 1-polig
Halogenfrei:	
Bemessungsstrom:	10 A
Werkstoffgüte:	Duroplast
Ausführung der Oberfläc	che glänzend
Elektronisch bedienbar:	Nein
Geeignet für Schutzart (I	IP 20
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Anzahl der Tasten:	4
Mechanisch bedienbar:	Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

weiss...

Feller-Nr / E-NR




STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Storenschalter und -taster - Mit 4 Tasten - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm -

920-7594.Q.A.61 388 386 100



Datenblatt: 7594.AV.QX.54.61

Zerlegung:



Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -FX.54 Feller-Nr / E-NR

912.FX.54 283 915 000



Storenschalter 2-Kanal - 10 A, 250 V AC - Mit 4 Tasten - BSE - farbneutral

7594.AV.BSE 546 526 790



Kappe für QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung STANDARDdue 50 mm - Ohne Kunststoff-Grundrahmen (separat bestellen) weiss 901.QX.54.61 283 011 100