

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Storenschalter 2-Kanal

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

schwarz

weiss

Bauart:

QMI.A

Q.A

QX.54.A

Feller-NR: 7594.AV.QX.54.A.60

E-NR: 546 071 150

EAN: 7613175438986

STANDARDdue (SNAPFIX) - Storenschalter 2-Kanal - 10 A, 250 V AC - Mit 4 Tasten - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Minimale Umschaltzeit (AUF/AB) <500 ms möglich - SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 60 mm - QX.54.A - schwarz - IP20 - 76 x 76 mm

Nennspannung:	250 V
Montageart:	Aufputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit Komplettgehäuse
Ausführung:	Schalter 1-polig
Halogenfrei:	Ja
Bemessungsstrom:	10 A
Werkstoffgüte:	Duroplast
Ausführung der Oberfläche	glänzend
Elektronisch bedienbar:	Nein
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Anzahl der Tasten:	4
Mechanisch bedienbar:	Ja

Zerlegung:



Name / Kategorie

Storenschalter 2-Kanal - 10 A, 250 V AC - Mit 4 Tasten - SNAPFIX® Befestigungssystem - farbneutral

Feller-Nr / E-NR

7594.AV.BAE
546 076 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel 912.X.54.EA
- Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat 283 000 110
- SNAPFIX® Befestigungssystem -
Bestandteil...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Kappe für 901.QX.54.A.60
QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung 283 200 150
STANDARDdue 50 mm - Ohne
Kunststoff-Grundrahmen (separat...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7594.Q.A.60
Storenschalter und -taster - Mit 4 Tasten - 388 386 150
Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm -
schwar...