

## SNAPFIX® Befestigungssystem

### Einfach-Steckdose Typ 13 Beleuchtet

Das zweistufige Befestigungssystem Feller SNAPFIX® reduziert die Planungs-, Bestellund

#### Farbe:

☐ farbneutral



#### Bauart:

☒ BAE

☐ BAM

**Feller-NR:** 87003.BAE.84

**E-NR:** 657 886 790

**EAN:** 7613175449777

Einfach-Steckdose Typ 13 - Beleuchtet - 10 A, 250 V  
AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen -  
Orientierungsbeleuchtung - Mit LED Grün 1,0 mA -  
SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 41 mm -  
BAE - farbneutral - IP20

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| <b>Nennstrom:</b>                       | 10 A                     |
| <b>Nennspannung:</b>                    | 250 V                    |
| <b>Montageart:</b>                      | Unterputz                |
| <b>Ausführung:</b>                      | Schweizer Norm Typ 13    |
| <b>Halogenfrei:</b>                     | Ja                       |
| <b>Anzahl der Einheiten:</b>            | 1                        |
| <b>Abschliessbar:</b>                   | Nein                     |
| <b>Mit Klappdeckel:</b>                 | Nein                     |
| <b>Anschlussart:</b>                    | Steckklemme              |
| <b>Mit erhöhtem Berührungsschutz</b>    | Nein                     |
| <b>Werkstoffgüte:</b>                   | Thermoplast              |
| <b>Überspannungsschutz:</b>             | Nein                     |
| <b>Fehlerstromschutz:</b>               | Nein                     |
| <b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>     | IP20                     |
| <b>Anzahl der Steckdosen schaltbar:</b> | 0                        |
| <b>Mit Funktionsbeleuchtung:</b>        | Nein                     |
| <b>Mit Orientierungslicht:</b>          | Nein                     |
| <b>Werkstoff:</b>                       | Kunststoff               |
| <b>Bemessungsfehlerstrom:</b>           | 0 mA                     |
| <b>Befestigungsart:</b>                 | Befestigung mit Schraube |
| <b>Schlagfestigkeit:</b>                | IK00                     |

## Zubehör:

|                                                                                     | Name / Kategorie                                                                                                             | Feller-Nr / E-NR                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|    | Beleuchtungszusatz für Einfach-Steckdosen -<br>Ohne LED                                                                      | 634-1.BZ<br>209 961 000             |
|     | Beleuchtungszusatz für Einfach-Steckdosen -<br>Mit LED Weiss 1,0 mA                                                          | 644-1.BZ.230V.LED.10<br>209 950 100 |
|     | Beleuchtungszusatz für Einfach-Steckdosen -<br>Mit LED Gelb 1,0 mA                                                           | 644-1.BZ.230V.LED.30<br>209 952 100 |
|     | Beleuchtungszusatz für Einfach-Steckdosen -<br>Mit LED Rot 1,0 mA                                                            | 644-1.BZ.230V.LED.40<br>209 953 100 |
|   | Beleuchtungszusatz für Einfach-Steckdosen -<br>Mit LED Blau 1,0 mA                                                           | 644-1.BZ.230V.LED.70<br>209 957 100 |
|   | Beleuchtungszusatz für Einfach-Steckdosen -<br>Mit LED Grün 1,0 mA                                                           | 644-1.BZ.230V.LED.80<br>209 955 100 |
|  | LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter,<br>Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen<br>- LED 230 V Weiss, 1,0 mA | 688.230V.LED.10<br>209 950 000      |
|  | LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter,<br>Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen<br>- LED 230 V Gelb, 1,0 mA  | 688.230V.LED.30<br>209 952 000      |
|  | LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter,<br>Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen<br>- LED 230 V Rot, 1,0 mA   | 688.230V.LED.40<br>209 953 000      |
|  | LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter,<br>Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen<br>- LED 230 V Blau, 1,0 mA  | 688.230V.LED.70<br>209 957 000      |



LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.80  
Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 955 000  
- LED 230 V Grün, 1,0 mA



LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - 689.230V.LED.10  
Für Druckschalter, Drucktaster, 209 950 900  
Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230  
V Weiss (Set à 1...



LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - 689.230V.LED.30  
Für Druckschalter, Drucktaster, 209 952 900  
Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230  
V Gelb (Set à 10...



LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - 689.230V.LED.40  
Für Druckschalter, Drucktaster, 209 953 900  
Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230  
V Rot (Set à 10)...



LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - 689.230V.LED.70  
Für Druckschalter, Drucktaster, 209 957 900  
Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230  
V Blau (Set à 10...



LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - 689.230V.LED.80  
Für Druckschalter, Drucktaster, 209 955 900  
Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230  
V Grün (Set à 10...