

## EDIZIOdue colore

### Prise simple type 13


**couleur:**

- |                                     |                                 |                                     |
|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema      | <input type="checkbox"/> orange | <input type="checkbox"/> coffee     |
| <input type="checkbox"/> noir       | <input type="checkbox"/> blanc  | <input type="checkbox"/> gris clair |
| <input type="checkbox"/> gris foncé |                                 |                                     |

**Assortiment:**

- |                            |                              |                                |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

**Feller-NR:** 87003.FX.54.61

**E-NR:** 609 101 000

**EAN:** 7611386835211

Prise simple type 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE -  
Avec bornes enfichables - Hauteur 54 mm - FX.54 -  
blanc - IP20 - 74 x 74 mm

<b>courant nominal:</b>	10 A
<b>tension nominale:</b>	250 V
<b>mode de montage:</b>	apparent
<b>version:</b>	norme suisse type 13
<b>sans halogène:</b>	Oui
<b>nombre d'unités:</b>	1
<b>verrouillable:</b>	Non
<b>avec clapet:</b>	Non
<b>mode de raccordement:</b>	borne à fiches
<b>avec protection renforcée contre les conta</b>	Non
<b>qualité du matériau:</b>	matière thermoplastique
<b>parasurtension:</b>	Non
<b>protection à courant différentiel:</b>	Non
<b>approprié pour indice de protection (IP):</b>	IP20
<b>nombre de prises commandées:</b>	0
<b>avec éclairage de fonction:</b>	Non
<b>avec éclairage d'orientation:</b>	Non
<b>matériau:</b>	matière synthétique
<b>courant de défaut assigné:</b>	0 mA
<b>type de fixation:</b>	fixation avec vis
<b>résistance aux chocs:</b>	IK00

**Fiche technique: 87003.FX.54.61**
**Accessoires:**

<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
-------------------------	-------------------------



Set de recouvrement - Pour prise simple type 13	920-87003.F.61
- Sans cadre de recouvrement - F - blanc	378 083 000



Capot avec plaque de base pour appareils FX -	985.FX.54.61
Pour 1 appareil - FX.54 - blanc	283 901 000



Capot pour appareils FX - FX.54 - blanc	901.FX.54.61
	283 905 000

**Décomposition:**

<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
-------------------------	-------------------------



Plaque de base - Avec cadre synthétique -	912.FX.54
Pour 1 appareil - FX.54	283 915 000



Prise simple type 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - BSE - incolore	87003.BSE
	633 052 000



Capot pour appareils FX - FX.54 - blanc	901.FX.54.61
	283 905 000



Set de recouvrement - Pour prise simple type 13	920-87003.F.61
- Sans cadre de recouvrement - F - blanc	378 083 000