

coffee

hellgrau

FX.54

Datenblatt: 87003.FX.54.K.57

EDIZIOdue colore

Einfach-Steckdose Typ 13



Feller-NR: 87003.FX.54.K.57

E-NR: 609 121 890 **EAN:** 7611386827964

Einfach-Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Mit Shutter - Anbauhöhe 54 mm - FX.54 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm

Nennstrom:	10 A
Nennspannung:	250 V
Montageart:	Aufputz
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 13
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	1
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Nein
Anschlussart:	Steckklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Überspannungsschutz:	Nein
Fehlerstromschutz:	Nein
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungslicht:	Nein
Werkstoff:	Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom:	0 mA
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Schlagfestigkeit:	IK00

orange

weiss

FMI



Datenblatt: 87003.FX.54.K.57

Zubehör:

Feller-Nr / E-NR Name / Kategorie

Abdeckset - Für Einfach-Steckdose Typ 13 -920-87003.F.K.57

Mit Shutter - Ohne Abdeckrahmen - F - coffee 378 084 890

Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate -985.FX.54.57 Für 1 Apparat - FX.54 - coffee 283 901 890

Kappe für FX-Apparate - FX.54 - coffee 901.FX.54.57 283 905 890

Zerlegung:

FX.54

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

Befestigungsbügel - Mit 912.FX.54 Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -283 915 000

Einfach-Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + 87003.BSE N + PE - Mit Steckklemmen - BSE -633 052 000

farbneutral

Kappe für FX-Apparate - FX.54 - coffee 901.FX.54.57 283 905 890

Abdeckset - Für Einfach-Steckdose Typ 13 -920-87003.F.K.57

Mit Shutter - Ohne Abdeckrahmen - F - coffee 378 084 890