

## Standard

### Presa semplice tipo 13 Illuminato



#### colore:

 bianco

#### Esecuzione:

 JK

 JK.53

 JK.53.SN

**Feller-NR:** 87003.JK.61.84

**E-NR:** 573 114 000

**EAN:** 7611386916071

Presa semplice tipo 13 - Illuminato - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Illuminazione d'orientamento / indicatore di tensione - Con LED verde 1,0 mA - Profondità 41 mm - JK - bianco - IP20 - 70 x 70 mm

<b>corrente nominale:</b>	10 A
<b>tensione nominale:</b>	250 V
<b>modo di montaggio:</b>	canale da incasso per apparecchi
<b>versione:</b>	norma svizzera tipo 13
<b>senza alogenri:</b>	Sì
<b>numero di unità:</b>	1
<b>chiudibile:</b>	No
<b>con coperchio a cerniera:</b>	No
<b>tipo di collegamento:</b>	morsetto a innesto
<b>con protezione dal contatto incrementata:</b>	No
<b>qualità del materiale:</b>	Duroplast
<b>sovratensore:</b>	No
<b>protezione da corrente di guasto:</b>	No
<b>adatto per grado di protezione (IP):</b>	IP20
<b>numero di prese commutabili:</b>	0
<b>con illuminazione funzionale:</b>	Sì
<b>con illuminazione di orientamento:</b>	Sì
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>corrente di guasto nominale:</b>	0 mA
<b>tipo di fissaggio:</b>	fissaggio con vite
<b>resistenza agli urti:</b>	IK00

**Scheda dati: 87003.JK.61.84**
**Accessorio:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
------------------	------------------



Set di copertura - Per presa semplice tipo 13 - 920-87003.P.61  
 Senza placca di copertura - P - bianco 377 315 100



Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco, 1,0 mA 688.230V.LED.10  
 209 950 000



Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo, 1,0 mA 688.230V.LED.30  
 209 952 000



Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso, 1,0 mA 688.230V.LED.40  
 209 953 000



Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu, 1,0 mA 688.230V.LED.70  
 209 957 000



Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde, 1,0 mA 688.230V.LED.80  
 209 955 000



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco (Set à 10),... 689.230V.LED.10  
 209 950 900



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo (Set à 10),... 689.230V.LED.30  
 209 952 900



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso (Set à 10), ... 689.230V.LED.40  
 209 953 900



Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu (Set à 10), 1,... 689.230V.LED.70  
 209 957 900

**Scheda dati: 87003.JK.61.84**

 Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - 689.230V.LED.80

Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni 209 955 900  
e prese - LED 230 V verde (Set à 10), ...



Aggiunta illuminazione per presa semplice - 634-1.BZ  
Senza LED 209 961 000



Aggiunta illuminazione per presa semplice - Con 644-1.BZ.230V.LED.10  
LED bianco 1,0 mA 209 950 100



Aggiunta illuminazione per presa semplice - Con 644-1.BZ.230V.LED.30  
LED giallo 1,0 mA 209 952 100



Aggiunta illuminazione per presa semplice - Con 644-1.BZ.230V.LED.40  
LED rosso 1,0 mA 209 953 100



Aggiunta illuminazione per presa semplice - Con 644-1.BZ.230V.LED.70  
LED blu 1,0 mA 209 957 100



Aggiunta illuminazione per presa semplice - Con 644-1.BZ.230V.LED.80  
LED verde 1,0 mA 209 955 100