

## STANDARDdue

### Pressemplice tipo 13 Illuminato



#### colore:



nero



bianco

#### Esecuzione:



Q



QMI

**Feller-NR:** 87003.QMI.61.84

**E-NR:** 639 100 100

**EAN:** 7613175348209

Pressemplice tipo 13 - Illuminato - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Illuminazione d'orientamento / indicatore di tensione - Con LED verde 1,0 mA - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Profondità 41 mm - QMI - bianco - IP20 - 90 x 90 mm

|                                                  |                        |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| <b>corrente nominale:</b>                        | 10 A                   |
| <b>tensione nominale:</b>                        | 250 V                  |
| <b>modo di montaggio:</b>                        | incastrato             |
| <b>versione:</b>                                 | norma svizzera tipo 13 |
| <b>senza alogeni:</b>                            | Sì                     |
| <b>numero di unità:</b>                          | 1                      |
| <b>chiudibile:</b>                               | No                     |
| <b>con coperchio a cerniera:</b>                 | No                     |
| <b>tipo di collegamento:</b>                     | morsetto a innesto     |
| <b>con protezione dal contatto incrementato:</b> | No                     |
| <b>qualità del materiale:</b>                    | Duroplast              |
| <b>sovratensore:</b>                             | No                     |
| <b>protezione da corrente di guasto:</b>         | No                     |
| <b>adatto per grado di protezione (IP):</b>      | IP20                   |
| <b>numero di prese commutabili:</b>              | 0                      |
| <b>con illuminazione funzionale:</b>             | No                     |
| <b>con illuminazione di orientamento:</b>        | No                     |
| <b>materiale:</b>                                | materiale sintetico    |
| <b>corrente di guasto nominale:</b>              | 0 mA                   |
| <b>tipo di fissaggio:</b>                        | fissaggio con vite     |
| <b>resistenza agli urti:</b>                     | IK00                   |

**Accessorio:**

|                                                                                     | <b>Name / Kategorie</b>                                                                                                                   | <b>Feller-Nr / E-NR</b>             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|    | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco, 1,0 mA                         | 688.230V.LED.10<br>209 950 000      |
|    | Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde (Set à 10), ... | 689.230V.LED.80<br>209 955 900      |
|     | Aggiunta illuminazione per presa semplice - Con LED verde 1,0 mA                                                                          | 644-1.BZ.230V.LED.80<br>209 955 100 |
|    | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu, 1,0 mA                            | 688.230V.LED.70<br>209 957 000      |
|  | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde, 1,0 mA                          | 688.230V.LED.80<br>209 955 000      |
|  | Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu (Set à 10), 1,... | 689.230V.LED.70<br>209 957 900      |
|   | Aggiunta illuminazione per presa semplice - Con LED bianco 1,0 mA                                                                         | 644-1.BZ.230V.LED.10<br>209 950 100 |
|  | Aggiunta illuminazione per presa semplice - Senza LED                                                                                     | 634-1.BZ<br>209 961 000             |
|  | Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo (Set à 10),... | 689.230V.LED.30<br>209 952 900      |
|   | Aggiunta illuminazione per presa semplice - Con LED rosso 1,0 mA                                                                          | 644-1.BZ.230V.LED.40<br>209 953 100 |

## Scheda dati: 87003.QMI.61.84

|                                                                                     |                                                                                                                                           |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|    | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo, 1,0 mA                         | 688.230V.LED.30<br>209 952 000      |
|     | Aggiunta illuminazione per presa semplice - Con LED giallo 1,0 mA                                                                         | 644-1.BZ.230V.LED.30<br>209 952 100 |
|     | STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - Per presa semplice tipo 13 - Con lente frontale - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 m...   | 920-87003.Q.A.FL.61<br>388 389 100  |
|    | Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso (Set à 10), ... | 689.230V.LED.40<br>209 953 900      |
|   | Aggiunta illuminazione per presa semplice - Con LED blu 1,0 mA                                                                            | 644-1.BZ.230V.LED.70<br>209 957 100 |
|  | Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco (Set à 10),... | 689.230V.LED.10<br>209 950 900      |
|  | Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso, 1,0 mA                          | 688.230V.LED.40<br>209 953 000      |

### Scomposizione:

|                                                                                    | <b>Name / Kategorie</b>                                                                                                                 | <b>Feller-Nr / E-NR</b>              |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | Presse semplice tipo 13 - Illuminato - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Con LED verde 1,0 mA - BSM - incolore...   | 87003.BSM.84<br>649 914 000          |
|  | STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - Per presa semplice tipo 13 - Con lente frontale - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 m... | 920-87003.QMI.A.FL.61<br>388 392 100 |

Scheda dati: 87003.QMI.61.84

