

## STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Einfach-Steckdose Typ 13 Beleuchtet

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De-



**Feller-NR:** 87003.QMI.A.61.84

**E-NR:** 657 880 100

**EAN:** 7613175450728

STANDARDdue (SNAPFIX) - Einfach-Steckdose Typ 13 - Beleuchtet - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Orientierungsbeleuchtung / Spannungsanzeige - Mit LED Grün 1,0 mA - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 41 mm - QMI.A - weiss - IP20 - 90 x 90 mm

**Nennstrom:** 10 A

**Nennspannung:** 250 V

**Montageart:** Unterputz

**Ausführung:** Schweizer Norm Typ 13

**Halogenfrei:** Ja

**Anzahl der Einheiten:** 1

**Abschliessbar:** Nein

**Mit Klappdeckel:** Nein

**Anschlussart:** Steckklemme

**Mit erhöhtem Berührungsschutz:** Nein

**Werkstoffgüte:** Duroplast

**Überspannungsschutz:** Nein

**Fehlerstromschutz:** Nein

**Geeignet für Schutzart (IP):** IP20

**Anzahl der Steckdosen schaltbar:** 0

**Mit Funktionsbeleuchtung:** Nein

**Mit Orientierungslicht:** Nein

**Werkstoff:** Kunststoff

**Bemessungsfehlerstrom:** 0 mA

**Befestigungsart:** Befestigung mit Schraube

**Schlagfestigkeit:** IK00

**Zubehör:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Beleuchtungszusatz für Einfach-Steckdosen - Mit LED Rot 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.40 209 953 100
	Beleuchtungszusatz für Einfach-Steckdosen - Mit LED Blau 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.70 209 957 100

	Beleuchtungszusatz für Einfach-Steckdosen - Mit LED Grün 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.80 209 955 100
--	--	-------------------------------------

	LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Gelb, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
--	---	--------------------------------

	Beleuchtungszusatz für Einfach-Steckdosen - Ohne LED	634-1.BZ 209 961 000
--	---	-------------------------

	LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Blau, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
--	---	--------------------------------

	LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Rot (Set à 10...)	689.230V.LED.40 209 953 900
--	---	--------------------------------

	LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Rot, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
--	--	--------------------------------

	LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Gelb (Set à 10...)	689.230V.LED.30 209 952 900
--	--	--------------------------------

	LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Grün (Set à 10...)	689.230V.LED.80 209 955 900
--	--	--------------------------------

**Datenblatt: 87003.QMI.A.61.84**

LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.80

Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 955 000  
 - LED 230 V Grün, 1,0 mA



Beleuchtungszusatz für Einfach-Steckdosen - 644-1.BZ.230V.LED.10  
 Mit LED Weiss 1,0 mA 209 950 100



Beleuchtungszusatz für Einfach-Steckdosen - 644-1.BZ.230V.LED.30  
 Mit LED Gelb 1,0 mA 209 952 100



LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - 689.230V.LED.10  
 Für Druckschalter, Drucktaster,  
 Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230  
 V Weiss (Set à 1...



LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.10  
 Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 950 000  
 - LED 230 V Weiss, 1,0 mA



LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - 689.230V.LED.70  
 Für Druckschalter, Drucktaster,  
 Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230  
 V Blau (Set à 10...

**Zerlegung:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
------------------	------------------



Einfach-Steckdose Typ 13 - Beleuchtet - 10 A, 87003.BAM.84  
 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - 657 883 790  
 Mit LED Grün 1,0 mA - SNAPFIX®  
 Befestigung...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-87003.QMI.A.FL.61  
 Einfach-Steckdose Typ 13 - Mit Frontlinse - 388 392 100  
 Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Mit  
 Ab...