

## EDIZIOdue colore

### Einfach-Steckdose Typ 23 Beleuchtet



**Farbe:**

☐ weiss

**Bauart:**

☐ BKE

☒ BKE.53

**Feller-NR:** 87023.BKE.53.61.84











**E-NR:** 873 644 000

**EAN:** 7611386962825

Einfach-Steckdose Typ 23 - Beleuchtet - 16 A, 250 V  
AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen -  
Orientierungsbeleuchtung / Spannungsanzeige - Mit  
LED Grün 1,0 mA - Mit Einlasskasten - Mit  
Drehverriegelung - Kanal-Einbauhöhe 53 mm - BKE53 -  
weiss - IP20 - 80 x 130 mm

<b>Nennstrom:</b>	16 A
<b>Nennspannung:</b>	250 V
<b>Montageart:</b>	Einbauinstallation
<b>Ausführung:</b>	Schweizer Norm Typ 23
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Anzahl der Einheiten:</b>	1
<b>Abschliessbar:</b>	Nein
<b>Mit Klappdeckel:</b>	Nein
<b>Anschlussart:</b>	Steckklemme
<b>Mit erhöhtem Berührungsschutz</b>	Nein
<b>Werkstoffgüte:</b>	Thermoplast
<b>Überspannungsschutz:</b>	Nein
<b>Fehlerstromschutz:</b>	Nein
<b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Anzahl der Steckdosen schaltbar:</b>	0
<b>Mit Funktionsbeleuchtung:</b>	Ja
<b>Mit Orientierungslicht:</b>	Ja
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Bemessungsfehlerstrom:</b>	0 mA
<b>Befestigungsart:</b>	Befestigung mit Schraube
<b>Schlagfestigkeit:</b>	IK00

**Zubehör:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Abdeckset - Für Steckdose Typ 23 - Ohne Abdeckrahmen - F - weiss	920-87023.F.61 378 087 000
	Befestigungsplatte - 1 x 1 - Mit 1 Einheitsausschnitt - 70 x 70 mm	2711.JK 376 164 000
	Abdeckrahmen EDIZIO due colore - BKE - weiss	2911.BKE.61 374 915 000
	Einlasskasten für Brüstungskanäle mit Klemmsteinnuten - Geeignet für Einbauapparate Bauarten BKE und FMTE - Für Einbau in BR-Netway Kana...	2201.BKE.53 372 903 510
	Beleuchtungszusatz für Einfach-Steckdosen - Ohne LED	634-1.BZ 209 961 000
	Beleuchtungszusatz für Einfach-Steckdosen - Mit LED Weiss 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.10 209 950 100
	Beleuchtungszusatz für Einfach-Steckdosen - Mit LED Gelb 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.30 209 952 100
	Beleuchtungszusatz für Einfach-Steckdosen - Mit LED Rot 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.40 209 953 100
	Beleuchtungszusatz für Einfach-Steckdosen - Mit LED Blau 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.70 209 957 100
	Beleuchtungszusatz für Einfach-Steckdosen - Mit LED Grün 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.80 209 955 100



LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.10  
Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 950 000  
- LED 230 V Weiss, 1,0 mA



LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.30  
Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 952 000  
- LED 230 V Gelb, 1,0 mA



LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.40  
Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 953 000  
- LED 230 V Rot, 1,0 mA



LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.70  
Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 957 000  
- LED 230 V Blau, 1,0 mA



LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, 688.230V.LED.80  
Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen 209 955 000  
- LED 230 V Grün, 1,0 mA



LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - 689.230V.LED.10  
Für Druckschalter, Drucktaster, 209 950 900  
Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230  
V Weiss (Set à 1...



LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - 689.230V.LED.30  
Für Druckschalter, Drucktaster, 209 952 900  
Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230  
V Gelb (Set à 10...



LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - 689.230V.LED.40  
Für Druckschalter, Drucktaster, 209 953 900  
Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230  
V Rot (Set à 10)...





LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - 689.230V.LED.70  
Für Druckschalter, Drucktaster, 209 957 900  
Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230  
V Blau (Set à 10...



LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - 689.230V.LED.80  
Für Druckschalter, Drucktaster, 209 955 900  
Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230  
V Grün (Set à 10...

**Zerlegung:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Einlasskasten für Brüstungskanäle mit	2201.BKE.53
	Klemmsteinnuten - Geeignet für Einbauapparate	372 903 510
	Bauarten BKE und FMTE - Für Einbau in BR-Netway Kana...	
	Einfach-Steckdose Typ 23 - Beleuchtet - 16 A,	87023.BKE.61.84
	250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen -	873 144 000
	Mit LED Grün 1,0 mA - BKE - weiss	