

## Sistema di fissaggio a baionetta

### Pressemplice tipo 23 Illuminato



**colore:**

 incolore

**Esecuzione:**

 BSE

 BSM

**Feller-NR:** 87023.BSE.14  
**E-NR:** 649 841 000  
**EAN:** 7611386962849

Pressemplice tipo 23 - Illuminato - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Illuminazione d'orientamento - Con LED bianco 1,0 mA - Profondità 41 mm - BSE - incolore - IP20 - Distanza di fissaggio 52 mm

<b>corrente nominale:</b>	16 A
<b>tensione nominale:</b>	250 V
<b>modo di montaggio:</b>	incastrato
<b>versione:</b>	norma svizzera tipo 23
<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>numero di unità:</b>	1
<b>chiudibile:</b>	No
<b>con coperchio a cerniera:</b>	No
<b>tipo di collegamento:</b>	morsetto a innesto
<b>con protezione dal contatto incrementa:</b>	No
<b>qualità del materiale:</b>	materiale termoplastico
<b>sovratensore:</b>	No
<b>protezione da corrente di guasto:</b>	No
<b>adatto per grado di protezione (IP):</b>	IP20
<b>numero di prese commutabili:</b>	0
<b>con illuminazione funzionale:</b>	No
<b>con illuminazione di orientamento:</b>	No
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>corrente di guasto nominale:</b>	0 mA
<b>tipo di fissaggio:</b>	fissaggio con vite
<b>resistenza agli urti:</b>	IK00

**Accessorio:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Aggiunta illuminazione per presa semplice - Senza LED	634-1.BZ 209 961 000
	Aggiunta illuminazione per presa semplice - Con LED bianco 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.10 209 950 100
	Aggiunta illuminazione per presa semplice - Con LED giallo 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.30 209 952 100
	Aggiunta illuminazione per presa semplice - Con LED rosso 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.40 209 953 100
	Aggiunta illuminazione per presa semplice - Con LED blu 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.70 209 957 100
	Aggiunta illuminazione per presa semplice - Con LED verde 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.80 209 955 100
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
	Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000

**Scheda dati: 87023.BSE.14**


 Illuminazione LED 230 V AC - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde, 1,0 mA
 688.230V.LED.80  
209 955 000


 Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V bianco (Set à 10),...
 689.230V.LED.10  
209 950 900


 Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V giallo (Set à 10),...
 689.230V.LED.30  
209 952 900


 Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V rosso (Set à 10), ...
 689.230V.LED.40  
209 953 900


 Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V blu (Set à 10), 1,...
 689.230V.LED.70  
209 957 900


 Illuminazione LED 230 V AC - Set à 10 pezzi - Per interruttore e pulsante, piccole combinazioni e prese - LED 230 V verde (Set à 10), ...
 689.230V.LED.80  
209 955 900