

## **EDIZIOdue** colore

## Einfach-Steckdose Typ 23 Beleuchtet



Farbe:
weiss
Bauart:

**1** FKE **1 1** FKE.53

FKE.53.SN

Feller-NR: 87023.FKE.53.61.84

**E-NR:** 743 644 000 **EAN:** 7611386963143

Einfach-Steckdose Typ 23 - Beleuchtet - 16 A, 250 V

AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen -

Orientierungsbeleuchtung / Spannungsanzeige - Mit

LED Grün 1,0 mA - Mit Einlasskasten - Mit

Drehverriegelung - Kanal-Einbauhöhe 53 mm - FKE53 -

weiss - IP20 - 80 x 130 mm

Nennstrom:	16 A
Nennspannung:	250 V
Montageart:	Einbauinstallation
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 23
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	1
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Nein
Anschlussart:	Steckklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Überspannungsschutz:	Nein
Fehlerstromschutz:	Nein
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0
Mit Funktionsbeleuchtung:	Ja
Mit Orientierungslicht:	Ja
Werkstoff:	Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom:	0 mA
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Schlagfestigkeit:	IK00



## Zubehör:

Zubehor:		
	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Abdeckset - Für Steckdose Typ 23 - Mit Frontlinse - Ohne Abdeckrahmen - F - weiss	920-87023.F.FL.61 378 759 000
	Einlasskasten für Brüstungskanäle mit Klemmsteinnuten - Dreh-Verriegelung	2201.FKE.53 372 903 610
W	Beleuchtungszusatz für Einfach-Steckdosen - Ohne LED	634-1.BZ 209 961 000
W.	Beleuchtungszusatz für Einfach-Steckdosen - Mit LED Weiss 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.10 209 950 100
W.	Beleuchtungszusatz für Einfach-Steckdosen - Mit LED Gelb 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.30 209 952 100
<b>W</b> ==	Beleuchtungszusatz für Einfach-Steckdosen - Mit LED Rot 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.40 209 953 100
<b>V</b> ==	Beleuchtungszusatz für Einfach-Steckdosen - Mit LED Blau 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.70 209 957 100
W.	Beleuchtungszusatz für Einfach-Steckdosen - Mit LED Grün 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.80 209 955 100
: = =	LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Weiss, 1,0 mA	
	LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Gelb, 1,0 mA	



	LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Rot, 1,0 mA	
	Befestigungsplatte - 1 x 1 - Mit 1 Einheitsausschnitt - 70 x 70 mm	2711.JK 376 164 000
	Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - FKE - weiss	2911.FKE.61 334 901 000
E = #	LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Blau, 1,0 mA	
: = <del>-</del>	LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Grün, 1,0 mA	
	LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Weiss (Set à 1	689.230V.LED.10 209 950 900
E = #	LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Gelb (Set à 10	689.230V.LED.30 209 952 900
	LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Rot (Set à 10)	689.230V.LED.40 209 953 900
	LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Blau (Set à 10	689.230V.LED.70 209 957 900
===	LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Grün (Set à 10	689.230V.LED.80 209 955 900



## Zerlegung:



Feller-Nr / E-NR



Einfach-Steckdose Typ 23 - Beleuchtet - 16 A, 87023.FKE.61.84 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen -Mit LED Grün 1,0 mA - FKE - weiss

743 144 000



Einlasskasten für Brüstungskanäle mit 2201.FKE.53 Klemmsteinnuten - Dreh-Verriegelung 372 903 610