

## EDIZIO due colore

### Prise simple type 23 Lumineux



**couleur:**

 blanc

**Assortiment:**

 FKE

 FKE.53

 FKE.53.SN

**Feller-NR:** 87023.FKE.53.61.84

**E-NR:** 743 644 000

**EAN:** 7611386963143

Prise simple type 23 - Lumineux - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - Éclairage d'orientation / indicateur de tension - Avec LED vert 1,0 mA - Avec boîte d'encastrement - Avec verrouillage rotatif - Hauteur de montage 53 mm - FKE53 - blanc - IP20 - 80 x 130 mm

|                                                   |                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>courant nominal:</b>                           | 16 A                     |
| <b>tension nominale:</b>                          | 250 V                    |
| <b>mode de montage:</b>                           | installation à encastrer |
| <b>version:</b>                                   | norme suisse type 23     |
| <b>sans halogène:</b>                             | Oui                      |
| <b>nombre d'unités:</b>                           | 1                        |
| <b>verrouillable:</b>                             | Non                      |
| <b>avec clapet:</b>                               | Non                      |
| <b>mode de raccordement:</b>                      | borne à fiches           |
| <b>avec protection renforcée contre les conta</b> | Non                      |
| <b>qualité du matériau:</b>                       | matière thermoplastique  |
| <b>parasurtension:</b>                            | Non                      |
| <b>protection à courant différentiel:</b>         | Non                      |
| <b>approprié pour indice de protection (IP):</b>  | IP20                     |
| <b>nombre de prises commandées:</b>               | 0                        |
| <b>avec éclairage de fonction:</b>                | Oui                      |
| <b>avec éclairage d'orientation:</b>              | Oui                      |
| <b>matériau:</b>                                  | matière synthétique      |
| <b>courant de défaut assigné:</b>                 | 0 mA                     |
| <b>type de fixation:</b>                          | fixation avec vis        |
| <b>résistance aux chocs:</b>                      | IK00                     |

**Accessoires:**

|                                                                                     | <b>Name / Kategorie</b>                                                                                                                        | <b>Feller-Nr / E-NR</b>             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|     | Set de recouvrement - Pour prise type 23 -<br>Avec lentille frontale - Sans cadre de<br>recouvrement - F - blanc                               | 920-87023.F.FL.61<br>378 759 000    |
|     | Boîtes d'encastrement pour goulottes de seul<br>avec rainures de pincement - Verrouillage rotatif                                              | 2201.FKE.53<br>372 903 610          |
|    | Élément d'éclairage pour prises simples - Sans<br>LED                                                                                          | 634-1.BZ<br>209 961 000             |
|     | Élément d'éclairage pour prises simples - Avec<br>LED blanc 1,0 mA                                                                             | 644-1.BZ.230V.LED.10<br>209 950 100 |
|   | Élément d'éclairage pour prises simples - Avec<br>LED jaune 1,0 mA                                                                             | 644-1.BZ.230V.LED.30<br>209 952 100 |
|   | Élément d'éclairage pour prises simples - Avec<br>LED rouge 1,0 mA                                                                             | 644-1.BZ.230V.LED.40<br>209 953 100 |
|   | Élément d'éclairage pour prises simples - Avec<br>LED bleu 1,0 mA                                                                              | 644-1.BZ.230V.LED.70<br>209 957 100 |
|   | Élément d'éclairage pour prises simples - Avec<br>LED vert 1,0 mA                                                                              | 644-1.BZ.230V.LED.80<br>209 955 100 |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à<br>poussoir, contacts à poussoir, petites<br>combinaisons et prises - LED 230 V blanc, 1,0<br>mA | 688.230V.LED.10<br>209 950 000      |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à<br>poussoir, contacts à poussoir, petites<br>combinaisons et prises - LED 230 V jaune, 1,0<br>mA | 688.230V.LED.30<br>209 952 000      |

## Fiche technique: 87023.FKE.53.61.84

|                                                                                     |                                                                                                                                           |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|    | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V rouge, 1,0 mA     | 688.230V.LED.40<br>209 953 000 |
|    | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V bleu, 1,0 mA      | 688.230V.LED.70<br>209 957 000 |
|    | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V vert, 1,0 mA      | 688.230V.LED.80<br>209 955 000 |
|    | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23... | 689.230V.LED.10<br>209 950 900 |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23... | 689.230V.LED.30<br>209 952 900 |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23... | 689.230V.LED.40<br>209 953 900 |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23... | 689.230V.LED.70<br>209 957 900 |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23... | 689.230V.LED.80<br>209 955 900 |
|   | Cadre de recouvrement EDIZIO due colore - FKE - blanc                                                                                     | 2911.FKE.61<br>334 901 000     |
|   | Plaque de fixation - 1 x 1 - Avec 1 découpe normé - 70 x 70 mm                                                                            | 2711.JK<br>376 164 000         |

Décomposition:



**Name / Kategorie**

Prise simple type 23 - Lumineux - 16 A, 250 V  
AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables -  
Avec LED vert 1,0 mA - FKE - blanc

**Feller-Nr / E-NR**

87023.FKE.61.84  
743 144 000



Boîtes d'encastrement pour goulottes de seul  
avec rainures de pincement - Verrouillage rotatif

2201.FKE.53  
372 903 610