

EDIZIOdue colore

Prise simple type 23


couleur:

- | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> orange | <input type="checkbox"/> coffee |
| <input type="checkbox"/> noir | <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> gris clair |
| <input type="checkbox"/> gris foncé | | |

Assortiment:

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Feller-NR: 87023.FX.54.35

E-NR: 609 600 010

EAN: 7611386654577

Prise simple type 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE -
Avec bornes enfichables - Hauteur 54 mm - FX.54 -
crema - IP20 - 74 x 74 mm

courant nominal: 16 A

tension nominale: 250 V

mode de montage: apparent

version: norme suisse type 23

sans halogène: Oui

nombre d'unités: 1

verrouillable: Non

avec clapet: Non

mode de raccordement: borne à fiches

avec protection renforcée contre les conta Non

qualité du matériau: matière thermoplastique

parasurtension: Non

protection à courant différentiel: Non

approprié pour indice de protection (IP): IP20

nombre de prises commandées: 0

avec éclairage de fonction: Non

avec éclairage d'orientation: Non

matériau: matière synthétique

courant de défaut assigné: 0 mA

type de fixation: fixation avec vis

résistance aux chocs: IK00

Fiche technique: 87023.FX.54.35
Accessoires:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Set de recouvrement - Pour prise type 23 - Sans cadre de recouvrement - F - crema	920-87023.F.35 378 087 010
	Capot avec plaque de base pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX.54 - crema	985.FX.54.35 283 901 010
	Capot pour appareils FX - FX.54 - crema	901.FX.54.35 283 905 010

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Prise simple type 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - BSE - incolore	87023.BSE 633 653 000
	Set de recouvrement - Pour prise type 23 - Sans cadre de recouvrement - F - crema	920-87023.F.35 378 087 010
	Capot pour appareils FX - FX.54 - crema	901.FX.54.35 283 905 010