

EDIZIOdue colore

Pressemplice tipo 23



colore:

- crema
- arancione
- coffee
- nero
- bianco
- grigio chiaro
- grigio scuro

Esecuzione:

- F
- FMI
- FX.54

Feller-NR: 87023.FX.54.39




E-NR: 609 600 960

EAN: 7611386954035





Pressemplice tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE -
Con morsetti a innesto - Altezza 54 mm - FX.54 -
arancione - IP20 - 74 x 74 mm

corrente nominale:	16 A
tensione nominale:	250 V
modo di montaggio:	apparente
versione:	norma svizzera tipo 23
senza alogeni:	Sì
numero di unità:	1
chiudibile:	No
con coperchio a cerniera:	No
tipo di collegamento:	morsetto a innesto
con protezione dal contatto incrementa:	No
qualità del materiale:	materiale termoplastico
sovratensore:	No
protezione da corrente di guasto:	No
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
numero di prese commutabili:	0
con illuminazione funzionale:	No
con illuminazione di orientamento:	No
materiale:	materiale sintetico
corrente di guasto nominale:	0 mA
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
resistenza agli urti:	IK00

Scheda dati: 87023.FX.54.39
Accessorio:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Set di copertura - Per presa tipo 23 - Senza telaio di copertura - F - arancione	920-87023.F.39 378 087 960
	Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - arancione	985.FX.54.39 283 901 960
	Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - arancione	901.FX.54.39 283 905 960

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Pressemplice tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - BSE - incolore	87023.BSE 633 653 000
	Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - arancione	901.FX.54.39 283 905 960
	Set di copertura - Per presa tipo 23 - Senza telaio di copertura - F - arancione	920-87023.F.39 378 087 960