

NEVO

Prise simple type 23 Lumineux

Remarque : selon la norme SN441011, cet article ne présente désormais plus que la classe

**couleur:**

noir



blanc



gris clair

Assortiment:

N.CO.Q



NAP.Q



NAPU.Q



NU.CO.Q



NUP.Q













NUPU.Q

Feller-NR: 87023.N.CO.Q.60.84**E-NR:** 644 103 050**EAN:** 7613175332161





Prise simple type 23 - Lumineux - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - Éclairage d'orientation / indicateur de tension - Avec LED vert 1,0 mA - Disque frontale 53 mm, pour découpe 53 mm - Profondeur 32 mm - N.CO.Q - noir - IP21 - 87 x 87 mm

| | |
|---|-------------------------|
| courant nominal: | 16 A |
| tension nominale: | 250 V |
| mode de montage: | autre |
| version: | norme suisse type 23 |
| sans halogène: | Oui |
| nombre d'unités: | 1 |
| verrouillable: | Non |
| avec clapet: | Oui |
| mode de raccordement: | borne à fiches |
| avec protection renforcée contre les conta | Non |
| qualité du matériau: | matière thermoplastique |
| parasurtension: | Non |
| protection à courant différentiel: | Non |
| approprié pour indice de protection (IP): | IP21 |
| nombre de prises commandées: | 0 |
| avec éclairage de fonction: | Oui |
| avec éclairage d'orientation: | Oui |
| matériau: | matière synthétique |
| courant de défaut assigné: | 0 mA |
| type de fixation: | fixation avec vis |
| résistance aux chocs: | IK07 |




Accessoires:

| | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|---|---|-------------------------------------|
|  | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23... | 689.230V.LED.40 209 953 900 |
|  | Élément d'éclairage pour prises simples - Avec LED jaune 1,0 mA | 644-1.BZ.230V.LED.30 209 952 100 |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V rouge, 1,0 mA | 688.230V.LED.40 209 953 000 |
|  | Vis Pan-Head avec 3 trous - M3 x 14 mm - Pour couvercles réguliers - Pour NAP et NUP - Fourniture: Set à 4 vis | 934-921.PH3.N.Q 160 213 010 |
|  | Élément d'éclairage pour prises simples - Sans LED | 634-1.BZ 209 961 000 |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23... | 689.230V.LED.30 209 952 900 |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23... | 689.230V.LED.10 209 950 900 |
|  | Élément d'éclairage pour prises simples - Avec LED bleu 1,0 mA | 644-1.BZ.230V.LED.70 209 957 100 |
|  | Couvercle avec clapet - Pour prises simple - Lumineux - Avec joint noir - Avec vis et joint - noir | 921-87003.N.Q.FL.60 377 028 650 |
|  | Vis Pan-Head - M3 x 14 mm - Pour couvercles réguliers - Pour NAP et NUP - Fourniture: 1 Vis à bois | 934-921.N.Q 160 213 000 |

Fiche technique: 87023.N.CO.Q.60.84

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
|  | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V vert, 1,0 mA | 688.230V.LED.80 209 955 000 |
| | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23... | 689.230V.LED.70 209 957 900 |
|  | Élément d'éclairage pour prises simples - Avec LED vert 1,0 mA | 644-1.BZ.230V.LED.80 209 955 100 |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V bleu, 1,0 mA | 688.230V.LED.70 209 957 000 |
| | Élément d'éclairage pour prises simples - Avec LED blanc 1,0 mA | 644-1.BZ.230V.LED.10 209 950 100 |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V jaune, 1,0 mA | 688.230V.LED.30 209 952 000 |
|  | Élément d'éclairage pour prises simples - Avec LED rouge 1,0 mA | 644-1.BZ.230V.LED.40 209 953 100 |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23... | 689.230V.LED.80 209 955 900 |
| | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V blanc, 1,0 mA | 688.230V.LED.10 209 950 000 |

Décomposition:

| | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|--|---|------------------------------------|
|  | Plaque de fixation - 1 partie - 1 x 1 - Avec 1 découpe normé - 77 x 77 mm | 2711 376 163 000 |
|  | Prise simple type 23 - Lumineux - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - Avec LED vert 1,0 mA - Disque frontale 53... | 87023.Q.60.84 639 116 150 |
|  | Couvercle avec clapet - Pour prises simple - Lumineux - Avec joint noir - Avec vis et joint - noir | 921-87003.N.Q.FL.60 377 028 650 |