

## NEVO

Prise simple type 23 Lumineux

Remarque : selon la norme SN441011, cet article ne présente désormais plus que la classe




### couleur:

 noir

 blanc

 gris clair

### Assortiment:

 N.CO.Q

 NAP.Q

 NAPU.Q

 NU.CO.Q

 NUP.Q

 NUPU.Q

**Feller-NR:** 87023.NAP.Q.61.84











**E-NR:** 644 101 000

**EAN:** 7613175330983











Prise simple type 23 - Lumineux - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - Éclairage d'orientation / indicateur de tension - Avec LED vert 1,0 mA - Disque frontale 53 mm, pour découpe 53 mm - Hauteur 70 mm - NAP.Q - blanc - IP21 - 87 x 87 mm

<b>courant nominal:</b>	16 A
<b>tension nominale:</b>	250 V
<b>mode de montage:</b>	apparent
<b>version:</b>	norme suisse type 23
<b>sans halogène:</b>	Oui
<b>nombre d'unités:</b>	1
<b>verrouillable:</b>	Non
<b>avec clapet:</b>	Oui
<b>mode de raccordement:</b>	borne à fiches
<b>avec protection renforcée contre les conta</b>	Non
<b>qualité du matériau:</b>	matière thermoplastique
<b>parasurtension:</b>	Non
<b>protection à courant différentiel:</b>	Non
<b>approprié pour indice de protection (IP):</b>	IP21
<b>nombre de prises commandées:</b>	0
<b>avec éclairage de fonction:</b>	Oui
<b>avec éclairage d'orientation:</b>	Oui
<b>matériau:</b>	matière synthétique
<b>courant de défaut assigné:</b>	0 mA
<b>type de fixation:</b>	fixation avec vis
<b>résistance aux chocs:</b>	IK07

Accessoires:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...	689.230V.LED.40 209 953 900
	Élément d'éclairage pour prises simples - Avec LED jaune 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.30 209 952 100
	Couvercle avec clapet - Pour prises simple - Lumineux - Avec joint noir - Avec vis et joint - blanc	921-87003.N.Q.FL.61 377 028 600
	Fond de boîtier NAP - Pour 1 appareil - 1 entrée de tube en haut, 2 entrées de tube en bas	902-NAP.Q.61 284 012 000
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V rouge, 1,0 mA	688.230V.LED.40 209 953 000
	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...	689.230V.LED.30 209 952 900
	Élément d'éclairage pour prises simples - Sans LED	634-1.BZ 209 961 000
	Vis Pan-Head avec 3 trous - M3 x 14 mm - Pour couvercles réguliers - Pour NAP et NUP - Fourniture: Set à 4 vis	934-921.PH3.N.Q 160 213 010
	Élément d'éclairage pour prises simples - Avec LED bleu 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.70 209 957 100
	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...	689.230V.LED.10 209 950 900

**Fiche technique: 87023.NAP.Q.61.84**

	Vis Pan-Head - M3 x 14 mm - Pour couvercles réguliers - Pour NAP et NUP - Fourniture: 1 Vis à bois	934-921.N.Q 160 213 000
	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...	689.230V.LED.70 209 957 900
	Éléments d'éclairage pour prises simples - Avec LED vert 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.80 209 955 100
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V bleu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V vert, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V jaune, 1,0 mA	688.230V.LED.30 209 952 000
	Éléments d'éclairage pour prises simples - Avec LED rouge 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.40 209 953 100
	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...	689.230V.LED.80 209 955 900
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V blanc, 1,0 mA	688.230V.LED.10 209 950 000
	Éléments d'éclairage pour prises simples - Avec LED blanc 1,0 mA	644-1.BZ.230V.LED.10 209 950 100

## Fiche technique: 87023.NAP.Q.61.84



Couvercle avec clapet - Pour prises simple - 921-87003.N.Q.FL.61.61  
 Lumineux - Avec joint blanc - Avec vis et joint - 377 028 700  
 blanc

### Décomposition:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Prise simple type 23 - Lumineux - IP21 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables	87023.N.CO.Q.61.84 644 103 000
- Avec LED vert 1,0 mA - Disque fr...	



Fond de boîtier NAP - Pour 1 appareil - 1	902-NAP.Q.61
entrée de tube en haut, 2 entrées de tube en bas	284 012 000