

## STANDARDdue

Prise simple type 23 Lumineux


**couleur:**
 noir

 blanc

**Assortiment:**
 Q

 QMI

**Feller-NR:** 87023.QMI.60.84

**E-NR:** 639 110 150

**EAN:** 7613175404127

Prise simple type 23 - Lumineux - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - Éclairage d'orientation / indicateur de tension - Avec LED vert 1,0 mA - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm - Profondeur 41 mm - QMI - noir - IP20 - 90 x 90 mm

<b>courant nominal:</b>	16 A
<b>tension nominale:</b>	250 V
<b>mode de montage:</b>	encastré
<b>version:</b>	norme suisse type 23
<b>sans halogène:</b>	Oui
<b>nombre d'unités:</b>	1
<b>verrouillable:</b>	Non
<b>avec clapet:</b>	Non
<b>mode de raccordement:</b>	borne à fiches
<b>avec protection renforcée contre les conta</b>	Non
<b>qualité du matériau:</b>	Duroplast
<b>parasurtension:</b>	Non
<b>protection à courant différentiel:</b>	Non
<b>approprié pour indice de protection (IP):</b>	IP20
<b>nombre de prises commandées:</b>	0
<b>avec éclairage de fonction:</b>	Non
<b>avec éclairage d'orientation:</b>	Non
<b>matériau:</b>	matière synthétique
<b>courant de défaut assigné:</b>	0 mA
<b>type de fixation:</b>	fixation avec vis
<b>résistance aux chocs:</b>	IK00

**Fiche technique: 87023.QMI.60.84**
**Accessoires:**
**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**

Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - 689.230V.LED.80

 Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...

 Élément d'éclairage pour prises simples - Avec LED vert 1,0 mA 644-1.BZ.230V.LED.80

209 955 100

 Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V bleu, 1,0 mA 688.230V.LED.70

209 957 000

 Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V vert, 1,0 mA 688.230V.LED.80

209 955 000

 Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - 689.230V.LED.70

209 957 900

Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...

 STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement - Pour prise type 23 - Avec lentille frontale - Disque frontal 53 mm, pour découpe 50 m... 920-87023.Q.A.FL.60

388 395 150

 Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V rouge, 1,0 mA 688.230V.LED.40

209 953 000

 Élément d'éclairage pour prises simples - Sans LED 634-1.BZ

209 961 000

 Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - 689.230V.LED.30

209 952 900

Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...

 Élément d'éclairage pour prises simples - Avec LED rouge 1,0 mA 644-1.BZ.230V.LED.40

209 953 100

**Fiche technique: 87023.QMI.60.84**


Élément d'éclairage pour prises simples - Avec LED jaune 1,0 mA 644-1.BZ.230V.LED.30  
209 952 100



Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23... 689.230V.LED.40  
209 953 900



Élément d'éclairage pour prises simples - Avec LED bleu 1,0 mA 644-1.BZ.230V.LED.70  
209 957 100



Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23... 689.230V.LED.10  
209 950 900



Élément d'éclairage pour prises simples - Avec LED blanc 1,0 mA 644-1.BZ.230V.LED.10  
209 950 100

**Décomposition:**


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Prise simple type 23 - Lumineux - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - Avec LED vert 1,0 mA - BSM - incolore	87023.BSM.84 649 944 000



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement - Pour prise type 23 - Avec lentille frontale - Disque frontal 53 mm, pour découpe 50 m...	920-87023.QMI.A.FL.60 388 397 150
--	--------------------------------------