

16 A

Datenblatt: 87023.QMI.A.61

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Einfach-Steckdose Typ 23

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De

Nonnetrom:



| Farbe: | | |
|---------|-------|---------|
| schwarz | weiss | |
| Bauart: | | |
| @ QMI.A | Q.A | QX.54.A |

Feller-NR: 87023.QMI.A.61 **E-NR**: 657 320 100 **EAN**: 7613175435572

STANDARDdue (SNAPFIX) - Einfach-Steckdose Typ 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 41 mm - QMI.A - weiss - IP20 - 90 x 90 mm

| Nennstrom: | 16 A |
|----------------------------------|--------------------------|
| Nennspannung: | 250 V |
| Montageart: | Unterputz |
| Ausführung: | Schweizer Norm Typ 23 |
| Halogenfrei: | Ja |
| Anzahl der Einheiten: | 1 |
| Abschliessbar: | Nein |
| Mit Klappdeckel: | Nein |
| Anschlussart: | Steckklemme |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | Nein |
| Werkstoffgüte: | Duroplast |
| Überspannungsschutz: | Nein |
| Fehlerstromschutz: | Nein |
| Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar: | 0 |
| Mit Funktionsbeleuchtung: | Nein |
| Mit Orientierungslicht: | Nein |
| Werkstoff: | Kunststoff |
| Bemessungsfehlerstrom: | 0 mA |
| Befestigungsart: | Befestigung mit Schraube |
| Schlagfestigkeit: | - |



Datenblatt: 87023.QMI.A.61

| _ | | | •• | |
|-----|-----|--------|----|--|
| 71 | ıbe | ıh | ヘr | |
| ~ ` | ıvc | 7 I I' | v. | |

| Zubehor: | | |
|----------|--|--|
| W | Name / Kategorie Beleuchtungszusatz für Einfach-Steckdosen - Mit LED Rot 1,0 mA | Feller-Nr / E-NR 644-1.BZ.230V.LED.40 209 953 100 |
| W. | Beleuchtungszusatz für Einfach-Steckdosen - Mit LED Blau 1,0 mA | 644-1.BZ.230V.LED.70 209 957 100 |
| W | Beleuchtungszusatz für Einfach-Steckdosen - Mit LED Grün 1,0 mA | 644-1.BZ.230V.LED.80 209 955 100 |
| | LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Blau, 1,0 mA | |
| === | LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Grün, 1,0 mA | |
| W | Beleuchtungszusatz für Einfach-Steckdosen - Ohne LED | 634-1.BZ 209 961 000 |
| | LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Gelb (Set à 10 | 689.230V.LED.30 209 952 900 |
| == | LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Grün (Set à 10 | 689.230V.LED.80 209 955 900 |
| W | Beleuchtungszusatz für Einfach-Steckdosen - Mit LED Weiss 1,0 mA | 644-1.BZ.230V.LED.10 209 950 100 |
| W. | Beleuchtungszusatz für Einfach-Steckdosen - Mit LED Gelb 1,0 mA | 644-1.BZ.230V.LED.30 209 952 100 |



Datenblatt: 87023.QMI.A.61

| · = # | LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Weiss (Set à 1 | 689.230V.LED.10 209 950 900 |
|-------|--|--------------------------------|
| | LED-Beleuchtung 230 V AC - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Rot, 1,0 mA | |
| · = = | LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Rot (Set à 10) | 689.230V.LED.40 209 953 900 |
| | LED-Beleuchtung 230 V AC - Set à 10 Stk - Für Druckschalter, Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230 V Blau (Set à 10 | 689.230V.LED.70 209 957 900 |
| | | |

Zerlegung:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Einfach-Steckdose Typ 23 - 16 A, 250 V AC, L + 87023.BAM N + PE - Mit Steckklemmen - SNAPFIX® 657 323 790 Befestigungssystem - farbneutral



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-87023.QMI.A.61 Steckdose Typ 23 - Mit Abdeckplatte - 388 396 100 Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - weiss