



## EDIZIOdue colore


### Piccola combinazione Non illuminato




#### colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

#### Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 87061.F.65

**E-NR:** 755 641 030

**EAN:** 7611386809472

Piccola combinazione - Non illuminato - Con interruttore doppio e presa tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 100 W - Serie, invertitore-invertitore - 1/3+3/1 L - Per schema 3+3 togliere il collegamento standard - Profondità 40 mm - F - grigio chiaro - IP20 - 60 x 60 mm

<b>tensione nominale:</b>	250 V
<b>modo di montaggio:</b>	incastrato
<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>corrente nominale:</b>	10 A
<b>numero di prese:</b>	1
<b>qualità del materiale:</b>	materiale termoplastico
<b>adatto per grado di protezione (IP):</b>	IP20
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>tipo di fissaggio:</b>	fissaggio con vite
<b>tipo di interruttore:</b>	interruttore seriale
<b>tipo di presa:</b>	norma svizzera tipo 13
<b>direzione di montaggio:</b>	orizzontale
<b>con illuminazione:</b>	No
<b>corrente nominale presa:</b>	10 A

#### Accessorio:

##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR



Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 920-87061.F.65  
 13 - Con 2 pulsanti - Senza telaio di copertura 378 472 030  
 - F - grigio chiaro

**Scomposizione:**



**Name / Kategorie**

Piccola combinazione - Non illuminato - Con  
interruttore doppio e presa tipo 13 - 10 A, 250 V  
AC, L + N + PE - Con morsetti a innest...

**Feller-Nr / E-NR**

87061.BSE  
655 541 000



Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 920-87061.F.65  
13 - Con 2 pulsanti - Senza telaio di copertura 378 472 030  
- F - grigio chiaro