

EDIZIO due colore

Petite combinaison Non lumineux


couleur:

- | | | |
|---|---|--|
|  crema |  coffee |  noir |
|  blanc |  gris clair |  gris foncé |

Assortiment:

- | | | |
|---|---|---|
|  F |  FMI |  FX.54 |
|---|---|---|

Feller-NR: 87061.FMI.35

E-NR: 755 141 010

EAN: 7611386657271

Petite combinaison - Non lumineux - Avec interrupteur à poussoir double et prise type 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - Charge LED max: 100 W - Série, inverseur-inverseur - 1/3+3/1 L - Pour schéma 3+3 enlever le connecteur standard - Profondeur 40 mm - FMI - crema - IP20 - 88 x 88 mm

tension nominale: 250 V

mode de montage: encastré

sans halogène: Oui

courant assigné: 10 A

nombre de prises: 1

qualité du matériau: matière thermoplastique

approprié pour indice de protection (IP): IP20

matériau: matière synthétique

type de fixation: fixation avec vis

type de commutateur: commutateur de série

type de prise: norme suisse type 13

sens de montage: horizontal

avec éclairage: Non

courant nominal prise: 10 A

Accessoires:

Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR

Set de recouvrement - Pour petite combinaison type 13 - Avec 2 boutons-poussoir - Avec cadre de recouvrement - FMI - crema 920-87061.FMI.35
378 482 010



Set de recouvrement - Pour petite combinaison type 13 - Avec 2 boutons-poussoir - Sans cadre de recouvrement - F - crema 920-87061.F.35
378 472 010

Fiche technique: 87061.FMI.35

Cadre de recouvrement EDIZIOdue colore - 2911.FMI.35
Avec découpe normé EDIZIOdue - 88 x 88 mm 334 911 010
- crema

Décomposition:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Petite combinaison - Non lumineux - Avec interrupteur à poussoir double et prise type 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes ...	87061.BSM 655 241 000



Set de recouvrement - Pour petite combinaison type 13 - Avec 2 boutons-poussoir - Avec cadre de recouvrement - FMI - crema